


DIGITUS Patch houder voor wandmontage voor 483 mm (19") installatie

DN-19 PB-4U
EAN 4016032205999



4HE wandmontage Patch-houder, 195x505x250 mm in diepte verstelbaar, stapelbaar, grijs (RAL 7035)

De patch-houders voor wandmontage worden gebruikt voor installatie van 483 mm(19") componenten. Ze zijn, afhankelijk van de afzonderlijke ruimte, verkrijgbaar in diverse hoogte-eenheden. De verstelbare diepte (van 225 mm tot 399 mm) maakt installatie van grotere componenten ook mogelijk. Een groter geperforeerd gebied aan de achterkant kan voor kabeldoorvoer worden gebruikt, indien de kabels, bijvoorbeeld direct uit de muur komen.

- voor installatie van 483 mm (19") componenten
- 1,1 - 1,5 sterke staalplaat, poedercoating
- in diepte verstelbaar (min. 225 mm; max. 399 mm)
- met vier gaten voor wandmontage
- Achterkant met uitstansing voor bijv.: Bekabeling

Attributes


- Belastingcapaciteit: 15 kg
- Breedte: 505 mm
- Eenheden: 4
- Kasttype: Wandmontage kast
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: zonder
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: no
- IP-beschermingsklasse: zonder

Package contents

- Bevestigingsmateriaal voor stapeling

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	18.20	23.50	55.50	22.00	28,693.50
Packaging Unit Inside	1	3.64	20.50	53.00	4.00	4,346.00
Packaging Unit Single	1	3.64	20.50	53.00	4.00	4,346.00
Net single without Packaging	1	0.00	25.00	50.50	19.50	5,616.00

More images:



**Safety notes**

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet te vol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com