

# DIGITUS 1-Girişli USB 2.0 Çok işlevli Ağ Sunucusu

DN-13020

EAN 4016032292913



## Çok işlevli USB Ağ Sunucusu, 1 bağlantı noktası Ağ USB Hub, NAS, Yazdırma Sunucusu, USB 2.0, RJ45

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu, 1-Port, Ağ USB Hub, NAS, Yazdırma Sunucusu, USB 2.0, RJ45

### Hepsi bir arada Çözüm: Entegre Yazıcı Sunucusu, NAS ve Ağ Paylaşımli USB Dağıtıcı

- Baskı sunucusu - çok işlevli yazıcılar için ideal
- NAS - Depolama ortamınızı bağlayın ve sunucuyu bir ağ depolama alanına dönüştürün. Verilerinize ağ veya İnternet üzerinden erişin. İstedığınız her yerden!
- Ağ USB hub'ı - USB cihazlarını ağ üzerinden bağlayın! Mobil kullanıcılar için can sıkıcı kablolarla son!
- Her türlü yazıcı, tarayıcı, DVD sürücü, depolama ortamı, kamera, web kamerası, dijital TV alıcısı, iPod®, iPad®, iPhone® ve çok daha fazlasını destekler...

- FTP, SMB ve CIFS sunucusu sağlar
- 1 USB 2.0 bağlantı noktasına sahiptir, USB hub'ları ile genişletilebilir
- LAN: 10/100Mbps
- Web tarayıcısı üzerinden basit kurulum
- Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP ve Mac OS 10.15 - 32 / 64 bit'i destekler
- Güç kaynağı: DC 5V1A
- Güç tüketimi: 2W
- DC fiş boyutu: 5,5x2,5x9,5 mm

### Package contents

- Çok işlevli sunucu
- Güç adaptörü
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Ürün destek CD-ROM

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	7.00	38.30	26.00	38.50	38,338.30
Packaging Unit Inside	1	0.70	7.10	14.70	21.00	2,191.77
Packaging Unit Single	1	0.70	7.10	14.70	21.00	2,191.77
Net single without Packaging	1	0.54	2.00	5.70	7.80	0.00

## More images:



**Safety notes**

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)