

# DIGITUS Gigabit Ethernet PoE+ enjektör, 802.3at, 30 W

DN-95103-2

EAN 4016032375951



## Gigabit Ethernet PoE+ enjektör, 802.3at Güç pimleri: 4/5 (+), 7/8 (-), 30W

Digitus PoE enjektörünün yardımıyla, IP ağ kameraları gibi PoE özellikli cihazları kurarken kablolama çabanızı en aza indirebilirsiniz. Cihazlar için veri ve güç kaynağı yalnızca bir Ethernet kablosu üzerinden beslenir. Bu, ayrı bir güç kablosu döşeme ihtiyacını ortadan kaldırır ve priz veya güç kablosu olmayan yerlerde bile ağınıza genişletmenizi sağlar. Enjektör, IEEE802.3at standardıyla tamamen uyumludur ve 30 watt çıkış gücü sağlar.

## Kablosuz AP'ler, IP telefonlar veya PoE özellikli diğer cihazlar için kablolama çabanızı en aza indirin!

- 802.3at PoE+ ve 802.3af PoE standardı ile uyumludur
- Güç ve veri kablolarının tek bir kabloda kolayca birleştirilmesi
- Elektrik hattı veya priz bulunmayan yerlerde ağınıza genişletin
- Yapılandırma gerekmez
- Tüm IEEE 802.3af uyumlu PoE cihazlarını destekler (örn. erişim noktaları, VoIP telefonlar ve IP kameralar)
- İletim menzili 100 m'ye kadar - ek bir PoE genişletici ile 400 m'ye kadar
- Öz tüketim (tamamen kullanılmış): 7,0 W Maks.

- Giriş: 1x RJ-45 (veri)
- Çıkış: 1x RJ-45 (güç ve veri)
- Veri çıkışı: 100/100/1000 Mbit/s Gigabit
- Çıkış gücü: 30 watt
- Çıkış gerilimi: 55 V DC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -5 °C ila +40 °C
- Boyutlar: 140 mm x 63 mm x 32,5 mm
- Ağırlık: 200 g
- Çıkışta bir akım sınırlayıcı, kısa devre koruması ve otomatik terminal cihazı algılama ve sınıflandırma vardır

### Attributes

- PoE Güç bütçesi: 30 W
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no

### Package contents

- PoE enjektörü
- QIG (Hızlı Kurulum Kılavuzu)
- Güç kaynağı ünitesi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	8.50	35.50	27.50	30.00	29,287.50
Packaging Unit Inside	1	0.43	16.50	13.80	5.00	1,138.50
Packaging Unit Single	1	0.43	16.50	13.80	5.00	1,138.50
Net single without Packaging	1	0.20	14.00	6.20	3.20	0.00

## More images:



## Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengersiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepa, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırma engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılmaz.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)