

# DIGITUS USB Type-C™ 3.0 hub, Gigabit Ethernet'li

DA-70255

EAN 4016032430100



## Gigabit Ethernet özellikli 3 portlu USB 3.0 Type-C hub 3xUSB A/F, 1xUSB A/M, 1xRJ45 LAN, Win/Mac OS

DIGITUS® USB 3.0 3 Portlu Hub ve Gigabit LAN adaptörüyle Ultrabook™, dizüstü bilgisayar, Macbook ve Macbook Air ve benzeri bilgisayarlarınıza 3 adet ilave USB 3.0 High-Speed cihaz bağlayabilirsiniz. Yazıcı, sabit disk, taşınabilir bellek, kart okuyucu, hoparlör ve benzeri birçok diğer cihazı kolaylıkla USB ara yüzü üzerinden bağlayabilirsiniz. Buna ilaveten adaptör, bugünlerde birçok mobil cihaz sadece Kablosuz LAN üzerinden ağa bağlanabilmekte olduğundan bilgisayarınızı bir Gigabit Ethernet potu ile de genişleterek onu ağ uyumu bir hale getirir.

### USB 3.0 ve Gigabit LAN sayesinde hızlı veri transferi

- USB 2.0 ve 1.1 ile geriye doğru uyumlu
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u ve IEEE 802.3ab uyumlu
- Akış kontrollü tam çift yönlü ve karşı basınçla yarı çift yönlü çalışma
- Bükülü çift çaprazlama algılama ve otomatik düzeltme özelliklerini destekler (HP Auto MDIX)

- Wake-On-LAN özelliğini destekler
- Mac OS, Windows 10, ve Google Chrome işletim sistemleriyle uyumlu
- Kablo uzunluğu: 20 cm
- Çıkışlar: 1 adet 10/100/1000 Mbps RJ-45 Port, 3 adet USB 3.0 A Tip (F), 1 adet USB C Tip Konnektör Kablosu
- Ölçüler: 95 × 27,2 × 16mm
- Ağırlık: 32g
- Bağlantı noktası sayısı: 3
- USB standardı: USB 3.0/3.1
- USB-A (3.0) Konektörler: 3
- USB-C Konektörler: 0
- USB-C Ürünleri: yes

### Package contents

- USB Type-C™ 3.0 hub, Gigabit Ethernet'li
- Kurulum kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	9.70	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	14.00	8.50	2.50	297.50
Packaging Unit Single	1	0.10	14.00	8.50	2.50	297.50
Net single without Packaging	1	0.03	9.50	2.70	1.60	0.00

## More images:



## Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)