

# DIGITUS 10 inçlik 8 bağlantı noktalı Gigabit Ethernet PoE anahtarı

DN-95317

EAN 4016032441038



## Gigabit Ethernet PoE anahtarı 8 port PoE, 10 inç, 80W PoE gücü

DIGITUS® 8 bağlantı noktalı Gigabit Ethernet PoE anahtarı, PoE destekli 8 10/100/1000 Mbps RJ-45 bağlantı noktası sunar. Tüm portlar, çapraz kablo ya da Uplink portlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran otomatik MDI/MDIX fonksiyonunu destekler. Uygun fiyat, kolay kullanım ve yüksek performans DIGITUS® PoE Gigabit Ethernet 8 portlu Anahtarlama Cihazının güçlü noktalarıdır ve bunlar da bu cihazı ağız için mükemmel bir seçim haline getirir. Kompakt ölçüleri sayesinde anahtar, 10 inçlik duvar muhafazasına takılabilir. Sabitleme köşebentleri, ürün ile birlikte verilmektedir.

### 10" duvar muhafazalarında kullanım için ideal

- 8 x 10/100/1000Base-T
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x ve IEEE 802.3af/at ağ standartlarıyla uyumludur
- Engellemez, satır başı olmayan iletmeyi destekler
- Her portta geri basınç ve bant genişliği kontrolünü destekler
- Optimize edilmiş veri aktarımı için depola ve ilet teknolojisi
- Otomatik hız ve yarım/tam dubleks algılama/ayarlar
- Tam çift yönlü modda 20 / 200 / 2000 Mbit
- Otomatik MDI/MDI-X işlevi
- 16Gbps ile arka panel
- 8K'ya kadar MAC adresini destekler
- Entegre güç kaynağı ünitesi

- Maksimum güç tüketimi 96 watt
- Boyutlar: (U x G x Y): 250x150x42 mm
- Güç kaynağı: AC 100V□240V

### Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 8
- PoE Güç bütçesi: 80 W
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Güç çıkışı: 24 W
- Endüstriyel kullanım: no
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 0
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: 10 inç, Masaüstü
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: RJ45
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

### Package contents

- 8 bağlantı noktalı 10 inçlik Gigabit anahtarı
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Güç kablosu
- Montaj aksesuarları

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	13.23	26.50	33.00	49.00	42,850.50
Packaging Unit Inside	1	1.65	32.00	24.00	6.70	5,145.60
Packaging Unit Single	1	1.65	32.00	24.00	6.70	5,145.60
Net single without Packaging	1	1.11	25.00	15.00	4.20	0.00

## More images:



## Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengersiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepa, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırma engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılmaz.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)