

DIGITUS Line-Interactive UPS, 600 VA/360 W

DN-170063
EAN 4016032441342



Lijninteractieve UPS, 600VA/360W 12V/7Ah x1 batterij, 2x CEE 7/7 stopcontact, RJ-11, LED

De DIGITUS® Line-Interactive UPS systemen hebben een compact formaat en een uitstekende microprocessorbesturing die een hoge betrouwbaarheid waarborgt. Met zijn gebruiksvriendelijke handelwijze, bieden ze hoge prestaties en veiligheid voor uw bedrijf en kantoor computersystemen tegen data verlies en beschadiging. Kenmerken zoals bijv. overbelasting, bescherming tegen ontlading en overlading, koude-start-functie en energiebesparende functies, alsmede een akoestisch alarmsysteem zijn slechts een paar voordelen van DIGITUS® Line-Interactive UPS systemen.

Biedt betrouwbare bescherming tegen gegevensverlies en spanningschade op kantoor en in thuishkantoor

- Aansluiting: 2x geaarde contactdozen, 2x RJ11, 1x USB 2.0 Type B
- Capaciteit: 600 VA/360 W
- Ingangsspanning: 230 VAC
- Spanningsbereik: 162-290 VAC
- Frequentiebereik: 50 Hz (autodetectie)
- Uitgangsspanning: 230 VAC ± 10%

- Wisselstroomregelaar (batterijmodus): 10%
- Frequentiebereik (Batterijmodus): 50 Hz ± 1%
- Normale transfertijd: 2-6 ms
- Golfvorm (Batterijmodus): Gesimuleerde sinusgolf
- Batterij: 12V/7Ah x 1
- Kenmerkende oplaadtijd: 6-8 Uur voor het herstellen van 90% van de capaciteit
- Alarmsounds: Batterijmodus (weerklinkt elke 10 seconden), lage batterijstatus (weerklinkt elke seconde), overbelasting (weerklinkt elke 0,5 seconde), storing (weerklinkt continue)
- Vochtigheid: 0-95% RH @ 0 °C tot +40 °C (niet condenserend)
- Geluidsniveau: onder 40 dB
- verzwakker/versterker voor stabilisatie van de spanning
- Automatische herstart tijdens het herstellen van de spanning
- Afmetingen (H x B x D): 142 x 101 x 298 mm
- Gewicht: 4,35 kg
- Installatie: Desktop
- Stekker: CEE7/7
- Technologie: Line-interactive
- Vermogen: 600 VA – 1000 VA

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	18.00	36.50	30.00	44.10	48,289.50
Packaging Unit Inside	1	4.50	35.00	14.20	21.30	10,586.10
Packaging Unit Single	1	4.50	35.00	14.20	21.30	10,586.10
Net single without Packaging	1	4.20	29.80	10.10	14.20	0.00

More images:



Safety notes

- Het UPS-systeem moet absoluut droog zijn voordat het wordt geïnstalleerd. Laat het UPS-systeem minimaal twee uur acclimatiseren om het aan te passen aan de omgeving.
- Bescherm het UPS-systeem tegen water of vocht.
- Vermijd direct zonlicht of installatie in de buurt van warmtebronnen.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen in de behuizing.
- Sluit geen apparaten of toestellen aan die het systeem overbelasten.
- Leg kabels zo dat niemand erop kan stappen of erover kan struikelen.
- Sluit geen huishoudelijke apparaten aan op de uitgangsaansluitingen van het UPS-systeem.
- Sluit het UPS-systeem alleen aan op een geaard en gemakkelijk bereikbaar stopcontact.
- Gebruik alleen VDE-geteste, CE-gemarkeerde netaansluitkabels bij de in- en uitgangen.
- Koppel de netvoedingskabel nooit los tijdens bedrijf, omdat dit de beschermende aarding van het UPS systeem en alle aangesloten belastingen teniet zou doen.
- Het UPS-systeem heeft zijn eigen interne voedingsbron. De uitgangsklemmen of uitgangsklemmen van het UPS systeem kunnen van stroom worden voorzien, zelfs als het UPS systeem niet is aangesloten op de bekabeling van het gebouw.
- Om het UPS-systeem volledig uit te schakelen, drukt u eerst op de knop OFF/Enter om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Let op - Risico op elektrische schokken. Zelfs nadat het apparaat van het lichtnet is losgekoppeld, zijn de componenten in het UPS-systeem nog steeds verbonden met de accu. Er bestaat een risico op elektrische schokken.
- Alleen personen die voldoende vertrouwd zijn met batterijen en de nodige veiligheidsmaatregelen mogen batterijen vervangen en de werking ervan controleren.
- Let op - Risico op elektrische schokken. Het accucircuit is niet geïsoleerd van de ingangsspanning. Er kunnen gevaarlijke spanningen optreden tussen de accupolen en de aarde. Controleer voor het aanraken of er geen spanning aanwezig is!
- Plaats bij het vervangen van de batterijen hetzelfde aantal en type batterijen.
- Open of vernietig batterijen niet. Lekkende elektrolyt kan de huid en ogen verwonden en kan giftig zijn.
- Het apparaat mag alleen worden geopend en gerepareerd door een getrainde specialist.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com