

DIGITUS Universal USB-laddningsadapter med 4 portar, USB Type-C™

DA-10195
EAN 4016032448105



4-Port USB Charger, 72W, 1xUSB-C (Power Delivery), 5,9,15,20V/3A and 3x USB-A 5V/2.4A, black

USB-laddningsadaptern med 4 portar, USB Type-C™ från Digitus® är den universella laddningsstationen för alla dina enheter. USB-C-laddningsporten (5-20V/3A/60W max.) med Power Delivery (PD) 2.0-funktionalitet laddar ultrabooks, notebooks, surfplattor, smartphones, mobila spelkonsoler etc. snabbt och effektivt. De tre USB-A-laddningsportarna (totalt: 5V/2,4A, varje port levererar upp till 5V/2,4A max.) kan användas för att ladda alla typer av mobila enheter som smartphones, surfplattor, powerbanks, högtalare osv. Den totala uteffekten är 72W.

Universell laddningsstation för alla dina enheter (bärbar dator, ultrabook, konvertibel, surfplatta, smartphone etc.)

- 1x USB-C-laddningsport (DC 5-20V, 3A, max. 60W) för laddning av bärbara datorer, surfplattor, smartphones etc.
- 3x USB-A-laddningsport (totalt: DC 5V, max 2,4A, varje port: DC 5V, max 2,4A) för laddning av surfplattor, smartphones, högtalare, powerbanks etc.
- Total effekt: 72 W max.

- Power Delivery (PD) 2.0
- Ingång: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Skydd mot överspänning och kortslutning
- Skydd mot överström och överhettning
- EU-nätkontakt
- Kabellängd: 1,20 m
- Ultrakompakt - perfekt för resan, hemmet eller när du är på språng
- Mått: L 9,0 x B 7,5 x H 2,75 cm L 9,0 x B 7,5 x H 2,75 cm
- Vikt: 220 g
- Färg: svart

Attributes

- Design: Laddare/strömförsörjning
- Typ: Bärbar dator
- USB-C-produkter: yes

Package contents

- Universal USB-laddningsadapter med 4 portar, USB Type-C™
- Nätkabel
- Bruksanvisning

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 40 | 16.50 | 38.00 | 37.00 | 30.00 | 42,180.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.41 | 14.00 | 13.60 | 3.50 | 666.40 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.41 | 14.00 | 13.60 | 3.50 | 666.40 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.30 | 9.10 | 7.50 | 2.80 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Använd laddningsadapterar eller nätaggregat i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen för att säkerställa optimal prestanda.
- Anslut laddningsadaptern till ett lättåtkomligt uttag i spänningsintervallet 100-240 V AC.
- Koppla bort laddningsadaptern från vägguttaget efter användning.
- Använd inte laddningsadaptern med elektronisk utrustning som inte uppfyller specifikationerna för laddningsadaptern.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com