

DIGITUS 16 Bağlantı Noktalı Gigabit Anahtar, 10 inç, Yönetilmeyen

DN-80115
EAN 4016032460237



Gigabit Ethernet anahtarı 16 bağlantı noktalı, 10 inç, yönetilmeyen

DIGITUS® 16-Port Gigabit Ethernet Switch, otomatik anlaşmali 16 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 bağlantı noktası sağlar. Tüm portlar, çapraz kablolarla ve uplink portlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırın Auto MDI/MDIX fonksiyonunu destekler. Düşük maliyet, kullanım kolaylığı ve yüksek performans, DIGITUS® Gigabit Ethernet 16 bağlantı noktalı anahtarın güçlü yönleridir ve bu da onu ağınız için mükemmel bir seçim haline getirir. Yüksek arka panel bant genişliği, büyük miktarda verinin bile zahmetsziz aktarılabilmesi için yeterli rezerve sahiptir. Ayrıca, bu anahtar 10" (254 mm) muhafazalara kurulum için tasarlanmıştır ve 1U ile ağ muhafazanıza sorunsuz bir şekilde sığar.

10" (254 mm) muhafazalara montaj için uygun Gigabit Ethernet anahtarı.

- 16 portlu RJ45
- 10/100/1000Base-TX
- Ağ Standardı IEEE 802.3x Tam Çift Yönlü Akış Kontrolü
- Diğer standartlarla uyumludur: IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Arka panel bant genişliği: 32 Gbps
- Mac adresleri: 8K
- Yönleştirmme oranı: Bağlantı noktası başına 1.488 Mpps

- LED göstergesi: Güç, Bağlantı/Aktif
- 10" muhafazalara montaj için uygundur, 1U
- Soğutma: pasif (fansız)
- Entegre örgü kablo
- Giriş gerilimi: 100 - 240 V çoklu gerilim, 50 / 60 Hz
- Güç tüketimi: 15 W
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 40°C
- Depolama sıcaklığı: 0°C - 70°C
- Bağlı nem: %20 - %85 (yoğuşmasız)
- Bağlantı noktası sayısı: 16
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: 10 inç, Masaüstü
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Package contents

- 16 bağlantı noktalı Gigabit Ethernet anahtarı, 10", yönetilmeyen
- Şebeke bağlantı kablosu
- QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.60	6.70	24.00	32.00	5,145.60
Net single without Packaging	1	1.14	4.20	15.00	25.00	0.00

More images:**Safety notes**

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılarla ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengesiz bir yüzeye (el arabası, sehpası, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtım ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepe, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırmayı engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fışını çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müsteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fışını çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fışının hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklanıldığı gibi çalıştırılamaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com