

# DIGITUS Caricatore USB 1x USB-A / 1x USB-C, 30W

DA-10062  
EAN 4016032482710



### Caricatore USB 1x USB-A / 1x USB-C 30W Dual Port, 1x 2,4A, 1x 3A, QC3.0

L'adattatore di ricarica Dual Port di DIGITUS® è adatto a dispositivi USB come smartphone o tablet e fornisce 30W di potenza tramite porta USB-C o 18W tramite porta USB A. È possibile caricare contemporaneamente fino a 2 dispositivi USB con 15W. La protezione integrata di sovratensione, sovracorrente e cortocircuito fornisce più sicurezza. Inoltre, la protezione integrata contro il surriscaldamento previene possibili sovraccarichi e danni al caricatore o ai dispositivi collegati.

### Caricatore a parete ad alte prestazioni con una potenza fino a 18W per USB-C™ e fino a 12W per dispositivi USB A

- Doppia porta: 1x USB Type-C™ (PD) und 1x USB A (QC)
- Compatibile con gli smartphone di Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung
- Tensione di ingresso: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Tensione di uscita USB-C, PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1.5A (30W max.)
- Tensione di uscita UAB-A QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max.)

- Nota: Quando sono collegate le due porte, si dividono una potenza di uscita di massimo 15 W (5V, 3A) e non supportano una ricarica rapida PD e QC.
- Supporta Power Delivery 3.0 con potenza di ricarica 18W
- Protezione da sovratensione / protezione da sovracorrente / protezione da sovraccarico / protezione da cortocircuito
- Protezione dal surriscaldamento con spegnimento e recupero automatico (Auto-Recovery)
- Alloggiamento: Materiale resistente al fuoco
- Dimensioni: Lungh. 29 x Largh. 35 x Alt. 84 mm
- Colore: Bianco
- Peso: 61g

### Attributes

- Stile: Caricabatterie/alimentazione

### Package contents

- 1x caricatore USB 1x USB-A / 1x USB-C
- QIG (istruzioni brevi di installazione)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	50	5.10	23.00	29.00	38.00	25,346.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	4.00	7.00	14.00	392.00
Net single without Packaging	1	0.06	2.90	3.50	8.40	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Per garantire prestazioni ottimali, utilizzare gli adattatori di carica o gli alimentatori secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso.
- Collegare l'adattatore di ricarica a una presa di corrente facilmente accessibile con una tensione compresa tra 100 e 240 V CA.
- Dopo l'uso, scollegare l'adattatore di carica dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'adattatore di ricarica con dispositivi elettronici che non rientrano nelle specifiche dell'adattatore di ricarica.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)