

# DIGITUS USB-laddare 1x USB-A / 1x USB-C, 30W

DA-10062  
EAN 4016032482710



## USB-laddare 1x USB-A / 1x USB-C 30W Dual Port, 1x 2,4A, 1x 3A, QC3.0

Dual Port-laddadaptern från DIGITUS® är avsedd för USB-enheter såsom smarttelefoner eller surfplattor och tillhandahåller en effekt på 30W via USB-C- eller 18W via USB A-porten. 2 USB-enheter på vardera 15 W kan laddas samtidigt. Det integrerade överspännings-, överströms- och kortslutningsskyddet ökar säkerheten. Dessutom förhindrar det integrerade överhettningsskyddet potentiell överbelastning och skador på laddaren eller anslutna enheter.

### High-Performance-vägg-laddare med en effekt på upp till 18W för USB-C™- och 12W för USB A-enheter

- Dubbeluttag: 1x USB typ-C™ (PD) och 1x USB A (QC)
- Kompatibel med smarttelefoner och surfplattor från Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung
- Inspänning: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Utspänning USB-C, PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1.5A (30W max.)

- Utspänning UAB-A QC3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max.)
- Observera: När båda portarna är anslutna fördelas en uteffekt på max. 15 W (5V, 3A). Då stöds ingen PD- och QC-snabbladdning.
- Stöder Power Delivery 3.0 med 18W laddeffekt
- Överspänningsskydd / överströmsskydd / överbelastningsskydd / kortslutningsskydd
- Skyddar mot överhettning med automatisk frånkoppling och återställning (Auto-Recovery)
- Hölje: Brandbeständigt material
- Mått: L 29 x B 35 x H 84 mm
- Färg: Vit
- Vikt: 61 g

#### Attributes

- Design: Laddare/strömförsörjning

#### Package contents

- 1x USB-laddare 1x USB-A / 1x USB-C
- QIG (snabbguide för installation)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	5.10	23.00	29.00	38.00	25,346.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	4.00	7.00	14.00	392.00
Net single without Packaging	1	0.06	2.90	3.50	8.40	0.00

More images:



Safety notes

- Använd laddningsadaptar eller nättaggregat i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen för att säkerställa optimal prestanda.
- Anslut laddningsadaptaren till ett lättåtkomligt uttag i spänningsintervallet 100-240 V AC.
- Koppla bort laddningsadaptaren från vägguttaget efter användning.
- Använd inte laddningsadaptaren med elektronisk utrustning som inte uppfyller specifikationerna för laddningsadaptaren.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)