

DIGITUS Switch PoE Gigabit 8+2 porte

DN-95357 EAN 4016032485926





Switch PoE GE 8+2 porte 8 porte PoE 802.3at, 10/100/1000 Mbps + 2 porte GE

Lo switch di rete PoE Digitus DN-95357 dispone di una funzione CCTV per una trasmissione su lunghi tratti di 250 metri. Gli utenti possono attivare o disattivare la funzione CCTV. Migliorate la sicurezza della vostra rete e proteggetela dai danni. Semplificate la gestione e la manutenzione rispettando i requisiti di rete e di accesso di aziende, comuni, hotel, reti di uffici e campus.

Funzione CCTV per una trasmissione su lunghi tratti di 250 metri

- Interfaccia: 10

 porte RJ45 a negoziazione automatica 10/100/1000Mbps
- Standard PoE: IEEE802.3af/at
- Collegamento PoE: 1~8
- PoE totale: 60W
- Alimentazione: 65W
- Funzione più importante: CCTV
- Potenza collegamento PoE: Max. 30W
- Alimentazione elettrica PoE RJ45: Modalità A anodo1/2 catodo3/6
- Indicatore: PWR (verde), LKN/ACT (verde) PoE (arancione)
- Supporti di rete: 10BASE-T: Cavo UPT della categoria 3,4,5 □≤100m□
- 100BASE-TX: Cavo UTP della categoria 5, 5e □≤100m□
- 1000BASE-T: Cavo UTP della categoria 5, 5e □≤100m□
- Tabella indirizzi MAC: 2K, studio automatico, aggiornamenti
 automatici

- Jumbo frame: 9216 byte
- Buffer pacchetto: 2 Mbit
- Modalità di trasmissione: Salvataggio e trasmissione
- · Velocità di trasmissione del pacchetto: 14.88Mpps
- · Larghezza di banda: 20Gbps
- Dimensioni del dispositivo: 168*93*32mm
- risparmio energetico verde: Supporta IEEE\[802.3az\[\]
- Ingresso di rete: 100~240V AC, 50/60Hz
- Temperatura operativa: 0°C ~ 40 °C
- Temperatura di conservazione: -40°C ~ 70°C
- Umidità dell'aria per il funzionamento: 10% ~ 90%, non condensa
- Umidità dell'aria per la conservazione: 5% ~ 90%, non condensa
- Protezione contro le sovratensioni: Modo comune ±2KV, controfase ±1KV
 - MTBF: >50000 ore
- Standard elettrostatico: Contatto ±6KV, aria ±8KV

Attributes

• Uso industriale: no

Package contents

- Switch PoE
- Manuale utente
- · Cavo di rete

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.33	46.00	25.40	41.40	48,371.80
Packaging Unit Inside	1	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.03	23.70	19.20	8.70	3,958.85
Net single without Packaging	1	0.52	16.80	9.40	3.20	0.00



More images:















Safety notes

- · Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Leggere tutte le istruzioni e seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul dispositivo.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile (come un carrello, un cavalletto, un tavolo, ecc.).
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non collocare l'apparecchio vicino o sopra un radiatore.
- L'alloggiamento è dotato di aperture per la dissipazione del calore e la ventilazione. Per evitare il surriscaldamento durante il funzionamento, le aperture di ventilazione non devono essere bloccate o coperte.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie morbida (ad es. letto, divano, coperta, ecc.). In questo modo si blocca la ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un ambiente chiuso se non è garantita un'adeguata ventilazione.
- Non spruzzare liquidi sull'apparecchio.
- · Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina di rete. Non utilizzare detergenti liquidi o schiumogeni.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Collegare il dispositivo in base all'alimentazione indicata sulla targhetta.
- Per evitare danni all'apparecchio, è importante che tutti gli apparecchi siano correttamente collegati a terra.
- · Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e posarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.
- Utilizzate un limitatore di sovratensione, un regolatore o un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il sistema da improvvise e temporanee riduzioni di potenza.
- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto prema sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione
- Il cavo di rete, l'alimentatore o la spina dell'alimentatore sono danneggiati o usurati;
- Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
- Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
- · Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
- La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;
- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.



EU responsible person

 $\label{thm:equired} \mbox{EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.}$ ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com