

# DIGITUS Armadio di ricarica mobile per 30 notebook/tablet fino a 15,6 pollici, sincronizzazione dati, UV-C, USB-A

DN-45005  
EAN 4016032486152



## Armadio di ricarica mobile, UV-C, sincronizzazione dati 30 postazioni di ricarica, 15,6", nero

L'armadio di ricarica mobile di DIGITUS® è la soluzione ideale e compatta per riporre e ricaricare i propri dispositivi portatili, come ad es. notebook e tablet. Spesso gli armadi di ricarica mobili vengono utilizzati in istituzioni pubbliche, come scuole, per conservare i dispositivi in un unico posto centrale e sicuro e poterli ricaricare al contempo. Nell'armadio vi sono 3 rack con 10 postazioni di ricarica ciascuno e dotati di un proprio collegamento USB sul lato frontale. Inoltre, i dispositivi possono essere collegati sul retro alla prese multiple integrate (3 x 10 contatti di sicurezza). La gestione cavi ottimale è garantita dagli ampi passaggi cavi e dai vani per quelli molto lunghi. Le ventole integrate (3 x 24 V) unitamente alle fessure di areazione si occupano di raffreddare attivamente l'armadio. Le lampade UV-C integrate garantiscono condizioni sterili e quindi un'igiene migliore e rispettosa dell'ambiente. Per la sincronizzazione centralizzata dei dati è possibile collegare un dispositivo alla porta USB esterna.

### La soluzione ideale per la conservazione in condizioni sterili e la ricarica dei vostri dispositivi portatili tramite porte USB-A. Include la possibilità di sincronizzare i dati.

- Porta frontale e sul retro a doppia anta
- Sistema di chiusura a pressione con maniglia girevole nello sportello frontale e posteriore, serrabile
- Raggio di apertura porta 180°
- Bloccaggio a 2 punti (chiavistello)
- Incl. 4 ruote (di cui 2 con freno)
- Incl. maniglie per una miglior trasportabilità (in dotazione)
- Dimensioni del prodotto (Alt. x Largh. x Prof.) in mm: 1260 x 824 x 650 mm
- Collegamento con contatto di protezione (AC) con interruttore sul lato

- Collegamento C20 sul lato
- La fornitura è completamente montata
- La fornitura è completamente montata
- Profondità della mensola interna: 415 mm (adatta a dispositivi fino a 15,6")
- La fornitura è completamente montata
- Le rotelle possono essere smontate se necessario
- Uscita porta USB-A: 10W (5V 2.1A) per porta; 300W max.
- Controllo temperatura: Le ventole si avviano automaticamente quando la temperatura interna supera i 40 °C
- Controllo temperatura: Le ventole si avviano automaticamente quando la temperatura interna supera i 40 °C
- I supporti in plastica blu possono essere smontati se necessario

### Attributes

- Colore: nero, RAL 9005
- Suitable for display size: 39,6 cm (15,6")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: sì
- Data synchronisation function: sì
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical

### Package contents

- Armadio di ricarica mobile
- 2 manici (da montare sul lato esterno) incl. materiale di montaggio
- Cavo elettrico, 2 m
- Istruzioni per l'uso
- 4 chiavi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Inside	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Single	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Net single without Packaging	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Il prodotto può essere utilizzato solo su prese protette da un interruttore differenziale.
- Il collegamento elettrico del prodotto deve essere effettuato direttamente a una presa di corrente installata in modo permanente.
- Non è consentito l'uso di prese multiple o di cavi di prolunga.
- Il cavo di collegamento non deve essere danneggiato. Un cavo che presenta pieghe, schiacciamenti o crepe deve essere immediatamente sostituito.
- Prima di collegare dispositivi elettrici al prodotto, accertarsi che il dispositivo da collegare, compreso il relativo cavo di collegamento, sia in condizioni di assenza di guasti e danni.
- Inserire sempre la spina completamente nella presa. La spina può essere scollegata solo tirando la spina stessa, non tirando mai il cavo.
- Quando si azionano le porte o gli sportelli, occorre prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare i cavi di collegamento dei dispositivi elettrici.
- Utilizzare solo in ambienti interni protetti da polvere e umidità.
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- L'apparecchio può essere smontato e trasportato solo se la spina di rete è stata preventivamente scollegata.
- Collegare il sistema di ricarica solo a una presa collegata a terra e facilmente accessibile.
- La sicurezza deve essere valutata da un elettricista qualificato.
- Le prese possono essere utilizzate solo con i dispositivi previsti a tale scopo, ad esempio:
  - Caricabatterie per batterie ricaricabili e dispositivi portatili
  - Smartphone o tablet (dispositivi mobili)
  - Laptop / Notebook / UltraBook (computer portatili)
  - Batterie mobili / PowerBank
- Assicurarsi che non venga superata la potenza totale massima indicata sulla targhetta.
- Assicurarsi inoltre che nessun liquido penetri nelle apparecchiature elettriche dell'armadio.
- Caricare i dispositivi solo sotto supervisione. Non è consentito conservare a lungo i dispositivi con batteria agli ioni di litio.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)