

# DIGITUS Masaüstü 8 Port HDMI KVM Switch Single View

DS-12910

EAN 4016032488033



## Masaüstü 8 Port HDMI KVM Switch Single View

USB tip a arayüzlü bir klavye ve fare kullanarak 8 adet HDMI bilgisayarı arasında kolayca geçiş yapabileceğiniz çok yönlü bir konsol olan KVM Switch DS-12910'u sunuyoruz. 4K @30HZ maksimum çözünürlüğüne sahip olan bu raf KVM konsolu, ekran kalitesi konusunda yüksek beklentisi olan kullanıcılar için oldukça uygundur. Ön taraftaki tuşlar, klavye kısayol tuşları ve OSD menüsü bilgisayarlar arasında geçişi adeta bir oyunmuş gibi kolaylaştırırken, cihazın BIOS seviyesinde erişim için sunucu cihazına bağlanabilme özelliği virüs ve Truva atı saldırılarına karşı ek güvenlik sağlar. Sunucu bilgisayarın bir yazılım veya sürücüyü ihtiyacı olmadığından, KVM'yi doğrudan algılayabilir. DS-12910 geniş ekran çözünürlüğünü, DDC iletişimini desteklemekte ve çok sayıda grafik kartına uyum sağlayabilmektedir. Otomatik tarama fonksiyonu sayesinde tüm bilgisayar operasyonlarının sorunsuzca takip edebilirsiniz. Cihaz Windows, Linux, Mac\* ve Sun\* ile uyumludur ve sunucu bilgisayarın klavye ve fare bağlantısı, klavyeyi ve fareyi hareket ettirmek için keep-online teknolojisini kullanır. Bu sayede cihaz güvenli ve sağlamdır; geçişler ise hızlı ve gecikmesiz gerçekleşir.

- Konsol, klavye ve fare için USB tip A arayüzlerini destekler
- KVM anahtarının maksimum çözünürlüğü 4K @30HZ'dir
- Konsol, ön taraftaki düğmeleri, klavye kısayol tuşlarını ve OSD menüsünü kullanarak bilgisayarı değiştirebilir
- Virüs ve Trojan sızma riski konusunda endişelenmeden BIOS seviyesinde erişim için sunucu cihazına bağlantı.
- Kurulum yazılımı gerekmez

- Kullanıcı oturum açma modunu ayarlamak ve KVM oturum açma güvenlik gereksinimlerini artırmak için OSD'yi destekler.
- Geniş ekran çözünürlüğünü destekler.
- DDC iletişimini destekler ve çok çeşitli grafik kartı cihazlarına uyum sağlar.
- Otomatik tarama işlevi tüm bilgisayar işlemlerini izleyebilir.
- Platformlar arası çalışmayı destekler - Windows, Linux, Mac\* ve Sun\*
- Sunucu bilgisayarın klavye ve fare bağlantısı, bir klavye ve fareyi simüle etmek için Keep Online teknolojisini kullanır.
- Bu nedenle cihaz güvenli ve kararlıdır ve anahtarlama hızlı ve gecikmesiz bir şekilde gerçekleşir.
- Desteklenen Windows işletim sistemleri: Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/10
- Desteklenen Linux işletim Sistemi: RedHat, 9.0 veya üstü, SuSE, 10/11.1 veya üstü, Debian 3.1/4.0, Ubuntu 7.04/7.10
- Desteklenen UNIX işletim sistemleri: AIX 4.3 veya üstü, FreeBSD 5.5 veya üstü, Sun Solaris, 8 veya üstü
- Güç kaynağı: AC 100-240V
- Güç tüketimi: 9W
- DC fiş boyutu: 5,5 \* 2,1 mm

### Package contents

- 1 x KVM değiştirici sunucu
- 1 x Ağ adaptörü
- 2 x Rafa sabitlenmiş plaka
- 1 x Vida paketi

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 4            | 1.90        | 45.00      | 34.00      | 47.50       | 72,675.00       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.48        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.48        | 20.40      | 15.50      | 47.50       | 15,019.50       |
| Net single without Packaging | 1            | 2.02        | 4.40       | 15.50      | 43.20       | 0.00            |

## More images:



## Safety notes

- Aşırı yüklemeye aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenilebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)