

DIGITUS Armadio di ricarica mobile per 16 notebook / tablet a 13 pollici, USB- C

DN-45007
EAN 4016032494553



Armadio di ricarica mobile, 14", USB-C, chiave PIN elettr. 16 stazioni di ricarica, ventole, 384 x 550 x 375 mm

L'armadio di ricarica mobile di DIGITUS® è la soluzione ideale e compatta per riporre e ricaricare i vostri dispositivi mobili, come ad es. notebook e tablet. Spesso gli armadi di ricarica mobili vengono utilizzati in istituzioni pubbliche, come scuole, per conservare i dispositivi in un unico posto centrale e sicuro e poterli ricaricare al contempo. Nell'armadio vi sono 16 postazioni di ricarica dotate di un proprio collegamento USB sul lato frontale. Una ventola integrata (24 V) unitamente alle fessure di areazione garantiscono il raffreddamento attivo dell'armadio.

La soluzione ideale per riporre e ricaricare i propri dispositivi mobili.

- Porta anteriore con telaio completamente in metallo e vetro di protezione
- Serratura a combinazione elettronica con codice PIN
- Raggio di apertura porta 180°
- Incl. 4 ruote (di cui 2 con freno)
- Incl. maniglie per una miglior trasportabilità
- Dimensioni del prodotto (Alt. x Largh. x Prof.) in mm: 384 x 550 x 375 mm
- Interruttore on/off sul lato anteriore
- Collegamento C20 & USB sul lato posteriore

- La fornitura è completamente montata
- Profondità della mensola interna: 330 mm (adatta a dispositivi fino a 13")
- Uscita porta USB-A: 18W (5V 3A) porta; 288W max.
- Controllo temperatura: Le ventole si avviano automaticamente quando la temperatura interna supera i 40 °C
- Controllo temperatura: Le ventole si avviano automaticamente quando la temperatura interna supera i 40 °C
- I supporti in plastica blu possono essere smontati se necessario
- Colore: nero, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 16
- USB connection (charging): USB C
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: electronic

Package contents

- Armadio di ricarica mobile
- Cavo elettrico
- Istruzioni per l'uso

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 19.00 | 49.00 | 67.00 | 55.00 | 180,565.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 19.00 | 44.00 | 60.00 | 40.00 | 105,600.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 19.00 | 44.00 | 60.00 | 40.00 | 105,600.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 18.00 | 55.00 | 37.50 | 38.40 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Il prodotto può essere utilizzato solo su prese protette da un interruttore differenziale.
- Il collegamento elettrico del prodotto deve essere effettuato direttamente a una presa di corrente installata in modo permanente.
- Non è consentito l'uso di prese multiple o di cavi di prolunga.
- Il cavo di collegamento non deve essere danneggiato. Un cavo che presenta pieghe, schiacciamenti o crepe deve essere immediatamente sostituito.
- Prima di collegare dispositivi elettrici al prodotto, accertarsi che il dispositivo da collegare, compreso il relativo cavo di collegamento, sia in condizioni di assenza di guasti e danni.
- Inserire sempre la spina completamente nella presa. La spina può essere scollegata solo tirando la spina stessa, non tirando mai il cavo.
- Quando si azionano le porte o gli sportelli, occorre prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare i cavi di collegamento dei dispositivi elettrici.

- Utilizzare solo in ambienti interni protetti da polvere e umidità.
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- L'apparecchio può essere smontato e trasportato solo se la spina di rete è stata preventivamente scollegata.
- Collegare il sistema di ricarica solo a una presa collegata a terra e facilmente accessibile.
- La sicurezza deve essere valutata da un elettricista qualificato.
- Le prese possono essere utilizzate solo con i dispositivi previsti a tale scopo, ad esempio:
 - Caricabatterie per batterie ricaricabili e dispositivi portatili
 - Smartphone o tablet (dispositivi mobili)
 - Laptop / Notebook / UltraBook (computer portatili)
 - Batterie mobili / PowerBank
- Assicurarsi che non venga superata la potenza totale massima indicata sulla targhetta.
- Assicurarsi inoltre che nessun liquido penetri nelle apparecchiature elettriche dell'armadio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com