

DIGITUS Mini ładowarka USB-C™, 20 W

DA-10060
EAN 4016032482703



Ładowarka sieciowa mini zasilacz 1x USB-C PD 3.0 20W biała

Mini ładowarka DIGITUS® jest przeznaczona do urządzeń ze złączem USB-C™, jak smartfony, tablety lub notebooki i udostępnia maks. moc 20 W. Kontrolka LED informuje o aktualnym statusie ładowania. Dzięki wyjątkowo kompaktowym wymiarom ładowarka USB-C™ zmieści się w każdej kieszeni i jest idealnym towarzyszem na co dzień. Większe bezpieczeństwo zapewniają: zintegrowane zabezpieczenie przed przepięciami i zwarciami oraz zabezpieczenie nadprądowe. Ponadto zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem zapobiega możliwym przeciążeniom i uszkodzeniu ładowarki lub podłączonych urządzeń.

Mini ładowarka USB o mocy do 20 W, do wszelkiego typu urządzeń ze złączem USB-C™, z wieloma funkcjami bezpieczeństwa

- Przyłącze: USB Type-C™
- Kompatybilność ze smartfonami z ładowarką 20 W, np. z tabletami i smartfonami marek Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung

- Obsługa funkcji Power Delivery 3.0 do ładowania z mocą 20 W
- Napięcie wejściowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Napięcie wyjściowe: 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A (maks. 20 W)
- Zabezpieczenie przed przepięciami / zabezpieczenie nadprądowe / zabezpieczenie przed przeciążeniem / zabezpieczenie przed zwarciami
- Ochrona przed przegrzaniem z automatycznym wyłączeniem i przywróceniem funkcjonalności (Auto-Recovery)
- Wymiary: dł. 30 x szer. 30 x wys. 67 mm
- Kolor: biały
- Waga: 47 g
- Rodzaj: Ładowarka/Zasilacz

Zawartość opakowania

- 1 x mini ładowarka USB-C
- Skrócona instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	50	5.00	23.00	29.00	38.00	25,346.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.10	4.00	7.00	14.00	392.00
Netto bez opakowania	1	0.08	4.00	7.00	14.00	392.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Aby zapewnić optymalną wydajność, należy używać adapterów do ładowania lub zasilaczy zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Podłącz adapter do ładowania do łatwo dostępnego gniazdka o napięciu w zakresie 100-240 V AC.
- Po użyciu należy odłączyć adapter ładowania od gniazda.
- Nie należy używać adaptera do ładowania z urządzeniami elektronicznymi, które nie są zgodne ze specyfikacją adaptera do ładowania.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com