

DIGITUS Ładowarka USB, 1 x USB-A / 1 x USB-C, 30W

DA-10062
EAN 4016032482710



Ładowarka sieciowa zasilacz 1x USB-A 12W 1x USB-C18W PD 3.0 max. 30W biała

Adapter do ładowania firmy DIGITUS® z dwoma portami nadaje się do urządzeń USB, takich jak smartfony lub tablety, i zapewnia moc 30 W przez port USB-C lub 18 W przez port USB-A. Jednocześnie można ładować 2 urządzenia USB o mocy 15 W każde. Większe bezpieczeństwo zapewniają: zintegrowane zabezpieczenie przed przepięciami i zwarciami oraz zabezpieczenie nadprądowe. Ponadto zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem zapobiega możliwym przeciążeniom i uszkodzeniu ładowarki lub podłączonych urządzeń.

Wysokiej wydajności ładowarka ścienna z mocą do 18 W do ładowania urządzeń z USB-C™ i 12 W do urządzeń z USB A

- Podwójne złącze: 1 x USB Type-C™ (PD) i 1 x USB-A (QC)
- Kompatybilność ze smartfonami i tabletami marek Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung
- Napięcie wejściowe: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Napięcie wyjściowe USB-C, PD: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2,5 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1,5 A (maks. 30 W)

- Napięcie wyjściowe USB-A QC3.0: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (maks. 18 W)
- Wskazówka: Kiedy do obu portów są podłączone urządzenia, mają do dyspozycji wspólną maksymalną moc wyjściową 15 W (5 V, 3 A), przy czym nie jest obsługiwane szybkie ładowanie PD i QC.
- Obsługa funkcji Power Delivery 3.0 z mocą 18 W
- Zabezpieczenie przed przepięciami / zabezpieczenie nadprądowe / zabezpieczenie przed przeciążeniem / zabezpieczenie przed zwarciami
- Ochrona przed przegrzaniem z automatycznym wyłączeniem i przywróceniem funkcjonalności (Auto-Recovery)
- Obudowa: materiał ognioodporny
- Wymiary: dł. 29 x szer. 35 x wys. 84 mm
- Kolor: biały
- Waga: 61 g

Atrybuty

- Rodzaj: Ładowarka/Zasilacz

Zawartość opakowania

- 1 x ładowarka USB 1 x USB-A / 1 x USB-C
- Skrócona instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	50	5.10	23.00	29.00	38.00	25,346.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.10	4.00	7.00	14.00	392.00
Netto bez opakowania	1	0.08	4.00	7.00	14.00	392.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Aby zapewnić optymalną wydajność, należy używać adapterów do ładowania lub zasilaczy zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Podłącz adapter do ładowania do łatwo dostępnego gniazdka o napięciu w zakresie 100-240 V AC.
- Po użyciu należy odłączyć adapter ładowania od gniazda.
- Nie należy używać adaptera do ładowania z urządzeniami elektronicznymi, które nie są zgodne ze specyfikacją adaptera do ładowania.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com