

DIGITUS Bidirectionele Gigabit-mediaconverter, RJ45 / SC

DN-82123
EAN 4016032307976



Gigabit Ethernet-mediaconverter, enkelvoudige modus, BiDi Tx1550nm / Rx1310nm, SC-connector, tot 20km

De mediaconverters van DIGITUS® zijn een optimale oplossing voor de migratie van koper- en glasvezel signalen. Vanaf nu kunt u de glasvezeltechniek gebruiken en een aantal kilometers overbruggen zonder uw complete netwerkbekabeling te vervangen. Met ons uitgebreid assortiment van producten kunt u op uw individuele behoeften inspelen. De intuïtieve bediening garandeert een snelle en eenvoudige installatie. De jarenlange ervaring en het uitgebreide aanbod zorgt dat DIGITUS® een betrouwbare partner is voor uw netwerktechniek.

De perfecte converteroplossing voor optische gegevensoverdracht

- Zet op draad gebaseerde netwerk signalen om in glasvezel signalen
- Hoge kwaliteit en maximale betrouwbaarheid
- 10/100/1000Base-TX tot 1000Base-LX
- Aansluitingen: 1x RJ45, 1x SC Simplex
- Bereik tot 20 km
- Golflengte: Tx 1550nm / Rx 1310nm
- Enkelvoudige vezel
- Automatische kabeldetectie - Auto MDI / MDI-X functie
- Automatische detectie van full- en halfduplex
- Diagnostische LED's voor status- en activiteitsbewaking
- Link Fault Pass Through (LFP) functie voor eenvoudige foutdetectie

- Geschikt voor 9/125µm glasvezelkabel
- Ondersteunde standaarden: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- 2 MB gegevensbuffer
- Bedrijfstemperatuur: 0 tot 60°
- Afmetingen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
- Gewicht: 200 g
- Standalone omvormer met externe voedingseenheid
- Ingangsspanning: 5V DC
- Max. Stroomverbruik: 800mA
- Stroomverbruik: 2.5W
- Geschikte converter voor de andere kant: DN-82122
- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SC
- Modus: Enkele modus
- Distance Unit: 20
- Industrieel gebruik: no
- Broadcasting Mode: Bidirectioneel
- PoE injector: no
- Ethernetsnelheid: Gigabit

Package contents

- Media Converter
- Snelstarhandleiding
- Voeding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Packaging Unit Single	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.60	7.00	9.50	0.00

More images:

Part Number	SKU Code	Serial	Category	Subcategory	Release	Weight	Shipping Dimension	Availability
DA-40001-01	AKS00000001	1010000001	SC Signal-Adapter	1010000001	1010000001	1010000001	1010000001	✓
DA-40001-02	AKS00000002	1010000002	SC Signal-Adapter	1010000002	1010000002	1010000002	1010000002	✓
DA-40001-03	AKS00000003	1010000003	SC Signal-Adapter	1010000003	1010000003	1010000003	1010000003	✓
DA-40001-04	AKS00000004	1010000004	SC Signal-Adapter	1010000004	1010000004	1010000004	1010000004	✓
DA-40001-05	AKS00000005	1010000005	SC Signal-Adapter	1010000005	1010000005	1010000005	1010000005	✓
DA-40001-06	AKS00000006	1010000006	SC Signal-Adapter	1010000006	1010000006	1010000006	1010000006	✓
DA-40001-07	AKS00000007	1010000007	SC Signal-Adapter	1010000007	1010000007	1010000007	1010000007	✓
DA-40001-08	AKS00000008	1010000008	SC Signal-Adapter	1010000008	1010000008	1010000008	1010000008	✓
DA-40001-09	AKS00000009	1010000009	SC Signal-Adapter	1010000009	1010000009	1010000009	1010000009	✓
DA-40001-10	AKS00000010	1010000010	SC Signal-Adapter	1010000010	1010000010	1010000010	1010000010	✓
DA-40001-11	AKS00000011	1010000011	SC Signal-Adapter	1010000011	1010000011	1010000011	1010000011	✓
DA-40001-12	AKS00000012	1010000012	SC Signal-Adapter	1010000012	1010000012	1010000012	1010000012	✓
DA-40001-13	AKS00000013	1010000013	SC Signal-Adapter	1010000013	1010000013	1010000013	1010000013	✓
DA-40001-14	AKS00000014	1010000014	SC Signal-Adapter	1010000014	1010000014	1010000014	1010000014	✓
DA-40001-15	AKS00000015	1010000015	SC Signal-Adapter	1010000015	1010000015	1010000015	1010000015	✓
DA-40001-16	AKS00000016	1010000016	SC Signal-Adapter	1010000016	1010000016	1010000016	1010000016	✓
DA-40001-17	AKS00000017	1010000017	SC Signal-Adapter	1010000017	1010000017	1010000017	1010000017	✓
DA-40001-18	AKS00000018	1010000018	SC Signal-Adapter	1010000018	1010000018	1010000018	1010000018	✓
DA-40001-19	AKS00000019	1010000019	SC Signal-Adapter	1010000019	1010000019	1010000019	1010000019	✓
DA-40001-20	AKS00000020	1010000020	SC Signal-Adapter	1010000020	1010000020	1010000020	1010000020	✓
DA-40001-21	AKS00000021	1010000021	SC Signal-Adapter	1010000021	1010000021	1010000021	1010000021	✓
DA-40001-22	AKS00000022	1010000022	SC Signal-Adapter	1010000022	1010000022	1010000022	1010000022	✓
DA-40001-23	AKS00000023	1010000023	SC Signal-Adapter	1010000023	1010000023	1010000023	1010000023	✓
DA-40001-24	AKS00000024	1010000024	SC Signal-Adapter	1010000024	1010000024	1010000024	1010000024	✓
DA-40001-25	AKS00000025	1010000025	SC Signal-Adapter	1010000025	1010000025	1010000025	1010000025	✓
DA-40001-26	AKS00000026	1010000026	SC Signal-Adapter	1010000026	1010000026	1010000026	1010000026	✓
DA-40001-27	AKS00000027	1010000027	SC Signal-Adapter	1010000027	1010000027	1010000027	1010000027	✓
DA-40001-28	AKS00000028	1010000028	SC Signal-Adapter	1010000028	1010000028	1010000028	1010000028	✓
DA-40001-29	AKS00000029	1010000029	SC Signal-Adapter	1010000029	1010000029	1010000029	1010000029	✓
DA-40001-30	AKS00000030	1010000030	SC Signal-Adapter	1010000030	1010000030	1010000030	1010000030	✓
DA-40001-31	AKS00000031	1010000031	SC Signal-Adapter	1010000031	1010000031	1010000031	1010000031	✓
DA-40001-32	AKS00000032	1010000032	SC Signal-Adapter	1010000032	1010000032	1010000032	1010000032	✓
DA-40001-33	AKS00000033	1010000033	SC Signal-Adapter	1010000033	1010000033	1010000033	1010000033	✓
DA-40001-34	AKS00000034	1010000034	SC Signal-Adapter	1010000034	1010000034	1010000034	1010000034	✓
DA-40001-35	AKS00000035	1010000035	SC Signal-Adapter	1010000035	1010000035	1010000035	1010000035	✓
DA-40001-36	AKS00000036	1010000036	SC Signal-Adapter	1010000036	1010000036	1010000036	1010000036	✓
DA-40001-37	AKS00000037	1010000037	SC Signal-Adapter	1010000037	1010000037	1010000037	1010000037	✓
DA-40001-38	AKS00000038	1010000038	SC Signal-Adapter	1010000038	1010000038	1010000038	1010000038	✓
DA-40001-39	AKS00000039	1010000039	SC Signal-Adapter	1010000039	1010000039	1010000039	1010000039	✓
DA-40001-40	AKS00000040	1010000040	SC Signal-Adapter	1010000040	1010000040	1010000040	1010000040	✓
DA-40001-41	AKS00000041	1010000041	SC Signal-Adapter	1010000041	1010000041	1010000041	1010000041	✓
DA-40001-42	AKS00000042	1010000042	SC Signal-Adapter	1010000042	1010000042	1010000042	1010000042	✓
DA-40001-43	AKS00000043	1010000043	SC Signal-Adapter	1010000043	1010000043	1010000043	1010000043	✓
DA-40001-44	AKS00000044	1010000044	SC Signal-Adapter	1010000044	1010000044	1010000044	1010000044	✓
DA-40001-45	AKS00000045	1010000045	SC Signal-Adapter	1010000045	1010000045	1010000045	1010000045	✓
DA-40001-46	AKS00000046	1010000046	SC Signal-Adapter	1010000046	1010000046	1010000046	1010000046	✓
DA-40001-47	AKS00000047	1010000047	SC Signal-Adapter	1010000047	1010000047	1010000047	1010000047	✓
DA-40001-48	AKS00000048	1010000048	SC Signal-Adapter	1010000048	1010000048	1010000048	1010000048	✓
DA-40001-49	AKS00000049	1010000049	SC Signal-Adapter	1010000049	1010000049	1010000049	1010000049	✓
DA-40001-50	AKS00000050	1010000050	SC Signal-Adapter	1010000050	1010000050	1010000050	1010000050	✓

