

# DIGITUS DIGITUS Firewire 800 (1394b) PCIe-kaart

DS-30203-2  
EAN 4016032322405



**IEEE 1394b interfacekaart, PCIexpress, 3-poorts, 2x9-pins extern+1x9-pins intern, XIO2213B**

IEEE 1394b interfacekaart, PCIexpress,3 poorten, 2x9-pins extern+1x9-pins intern, XIO2213B

**Breid uw systeem met extra Firewire-poorten uit!**

- 3 x FireWire 800 (1394b)-poorten: 2 x 9-pins extern + 1 x 9-pins intern
- Chipset: XIO2213B
- Gegevensoverdracht op snelheden van 100, 200, 400 en 800 Mbps
- Ingebouwde 4-pins voedingsconnector, biedt extra vermogen wanneer aangesloten op de systeemvoeding (aanbevolen)
- Ondersteunt hot-swapping en Plug & Play aansluitingen

- Werkt met verschillende typen FireWire 800 (1394b)-apparaten, zoals externe harde schijven, DV-camcorders, digitale camera's, CD-RW/DVD-ROM-stations en andere audio/video-apparaten
- Bedrijfstemperatuur: 0°C~70°C
- Luchtvochtigheid tijdens gebruik: 25 % - 65 % RH (niet condenserend)
- Ondersteunt Windows 10, 8, 7, Vista en XP

**Package contents**

- PCIe, FireWire 800 interfacekaart, 2/1-poorten
- Laag profiel gleufsteunen
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.00	41.00	41.00	38.00	63,878.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	8.00	12.00	1.90	182.40
Packaging Unit Single	1	0.15	8.00	12.00	1.90	182.40
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Safety notes**

- Schakel de computer volledig uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de netwerkkaart installeert of verwijderd.
- Statische ontlading kan het product of de pc beschadigen. Neem maatregelen tegen statische ontlading (ESD) wanneer u het product installeert, draag bijvoorbeeld een antistatische polsband.
- Raak vóór de installatie het metalen oppervlak van de pc-behuizing of een ander geaard voorwerp aan om eventuele ESD-lading via de behuizing te aarden.
- Gebruik niet te veel kracht bij het aansluiten van het product op de pc.
- Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn aangesloten, zonder ze te ver uit te rekken of te beschadigen.
- Raak de contacten van het product niet met uw vingers aan om corrosie of statische lading te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com