

# DIGITUS Gigabit PoE medya dönüştürücüsü, RJ45 / SC, MM, PSE

DN-82150

EAN 4016032390022



## Gigabit Ethernet PoE+ ortam dönüştürücü, çok modlu 802.3at, 30W, SC konektörü, 0,5 km'ye kadar

DIGITUS® medya dönüştürücüleri fiber optik sinyallerin aktarımı için en uygun çözümleri sunar. Bundan böyle tüm ağ alt yapınızı yenilemeden kilometrelerce mesafe üzerinden fiber teknolojisine erişebilirsiniz. Geniş ürün yelpazemiz kişisel ihtiyaçlarınızı karşılar. Sezgisel kullanım, hızlı ve kolay bir kurulumu garanti eder. Yılların deneyimi ve geniş ürün yelpazesi, DIGITUS®'u ağınız için güvenilir bir ortak haline getiriyor.

### Optik veri aktarımı için mükemmel dönüştürücü çözümü

- PoE güç kaynağı, PSE
- IEEE802.3af ve IEEE802.3at standartlarıyla uyumlu
- PIN 4/5 (V-) ve PIN 7/8 (V+) ile PoE güç kaynağı
- Maksimum toplam çıkış gücü 30 vat
- IEEE802.3, IEEE802.3u ve IEEE802.3z standartları ile uyumludur
- Otomatik kablo algılaması - Oto MDI/MDI-X fonksiyonu
- Tam ve yarım çift yönlü otomatik tanıma
- Tel bazındaki ağ sinyallerini fiber sinyallere dönüştürür
- 10/100/1000Base-TX'den 1000Base-SX'e
- Girişler: 1x RJ45, 1x SC Çift Yönlü
- 0,5km'ye kadar erişim mesafesi

- Dalga boyu: 850 nm
- Çoklu Mod Çift Fiber
- Durum ve aktivite denetimi için arıza tespit LED'leri
- Güç kaynağı: 48~52V DC
- Çalışma sıcaklığı: -20°C - 65°C
- Ortam sıcaklığı: -40°C - 85°C
- Ebatlar (mm): 95(U) x 71(G) x 26(Y)
- MTBF: 500,000 saat

### Attributes

- Konektör 1: RJ45
- Konektör 2: SC
- Mod: Çok modlu
- Mesafe (km): 0,5
- Endüstriyel kullanım: no
- Yayın Modu: Tek Yönlü
- PoE enjektörü: yes
- Ethernet hızı: Gigabit

### Package contents

- Gigabit PoE medya dönüştürücüsü, RJ45 / SC, MM, PSE
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Güç adaptörü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.00	57.00	41.00	28.00	65,436.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.50	10.00	7.00	2.00	0.00

## More images:



## Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemezse bile, bir optik fiberin ışığına doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)