

DIGITUS Gigabit PoE+ verlenger

DN-95123
EAN 4016032391531



**Gigabit Ethernet PoE+ repeater, 802.3at 1-poorts,
Voedingspinnen: 3/6(+), 1/2(-), 22W**

De DIGITUS Gigabit PoE+ verlenger ondersteunt de nieuwste netwerkkabels en -technologie om het Ethernet-signaal tot 100 meter per eenheid (totale bereik 500 m) uit te breiden. De versterker wordt via PoE (Power over Ethernet) van stroom voorzien, dus hebt u geen extra lichtnetadapter nodig en kunt u het bereik drastische vergroten en het apparaat ook daar gebruiken waar geen stroomleidingen of stopcontacten beschikbaar zijn. Het is, bijvoorbeeld, een perfecte, betaalbare en tijdbesparende oplossing voor de beveiligingsbewaking.

Verlengt de bestaande PoE-verbinding naar meer dan 100 meter

- Ethernetnelheid: 10/100/1000Mbps Gigabit Half/Full Duplex
- PoE-standaard: IEEE802.3af/IEEE802.3at
- Bereik tot 500 m (door cascading)
- Ondersteunt cascading tot 3 extenders (af.) of 4 extenders (at.)

- Plug en Play-installatie - geen configuratie vereist
- Maximale prestatie PoE-uitgang: 22 watt
- Status-LED's op het apparaat (PoE en netwerkindicator)
- Beveiliging tegen overspanning en kortsluiting
- Bevestigingspunten voor wandmontage
- PoE-pens ingang: 1/2 (-), 3/6 (+) en 7/8 (-), 4/5 (+)
- PoE-pens uitgang: 1/2 (-), 3/6 (+)
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 45 °C
- Afmetingen (l x b x h): 127 mm x 47 mm x 37 mm
- Gewicht: 140g
- Kleur: Zwart
- Industrieel gebruik: no

Package contents

- PoE+ verlenger
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	15.00	29.50	49.00	28.00	40,474.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	5.50	13.50	4.50	334.13
Packaging Unit Single	1	0.15	5.50	13.50	4.50	334.13
Net single without Packaging	1	0.14	4.70	12.70	3.70	0.00

More images:





Safety notes

- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Lees alle instructies en volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op het apparaat.
- Plaats dit apparaat niet op een instabiel oppervlak (zoals een karretje, standaard, tafel, enz.).
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt van of boven een radiator.
- De behuizing is voorzien van openingen voor warmteafvoer en ventilatie. Om oververhitting tijdens het gebruik te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- Plaats het apparaat niet op een zacht oppervlak (bijv. bed, bank, deken, enz.). Hierdoor wordt de ventilatie geblokkeerd.
- Het apparaat mag niet in een gesloten ruimte worden geïnstalleerd als er geen voldoende ventilatie is.
- Spuit geen vloeistoffen op het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of schuimende reinigingsmiddelen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek.
- Sluit het apparaat aan volgens de voeding op het typeplaatje.
- Om schade aan het apparaat te voorkomen, is het belangrijk dat alle apparaten goed geaard zijn.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en leg het zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Gebruik een overspanningsbeveiliging, een regelaar of een ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) om je systeem te beschermen tegen plotselinge, tijdelijke en verminderde stroomtoevoer.
- Maak de systeemkabel en het netsnoer goed vast en zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de kabel drukken.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat via de openingen in de behuizing. Er bestaat gevaar voor kortsluiting, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende klantenservice.
- Als een van de volgende situaties zich voordoet, haal dan de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum
 - Het netsnoer, de voedingseenheid of de stekker van de voedingseenheid is beschadigd of versleten;
 - Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
 - Het apparaat is blootgesteld aan regen of water;
 - Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
 - De functie van het apparaat is duidelijk veranderd;
- Het apparaat kan niet worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenschheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com