

# DIGITUS USB 3.0 hub met 3 poorten en Gigabit LAN-adapter

DA-70250-1  
EAN 4016032423836



### USB 3.0, 3-Port HUB & Gigabit LAN-adapter 3xUSB A/F, 1xUSB A/M, 1xRJ45 LAN, Win/Mac OS

Met de DIGITUS® USB 3.0 hub met 3 poorten en Gigabit LAN-adapter kunt u 3 geschikte USB 3.0 High-Speedtoestellen aansluiten op uw Ultrabook™, notebook, subnotebook, MacBook, MacBook Air enz. Printers, harde schijven, flashgeheugen, kaartlezers, luidsprekers en vele andere toestellen kunnen eenvoudig via de USB-interface worden aangesloten. Daarnaast breidt de adapter uw computer uit met een Gigabit Ethernetpoort en maakt hem daarmee geschikt voor een netwerk, omdat tegenwoordig de meeste mobiele toestellen uitsluitend via draadloos LAN in een netwerk kunnen worden geïntegreerd.

#### Snelle gegevensoverdracht dankzij USB 3.0 en Gigabit LAN

- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
- Compatibel met IEEE 802.3, IEEE 802.3u en IEEE 802.3ab
- Ondersteunt Full-duplex met Flow Control en Half-duplex met tegendrukwerking

- Ondersteunt twisted-pair-crossover detectie en automatische correctie (HP auto MDIX)
- Ondersteunt Wake-On-LAN
- Ondersteunt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP en Mac OS 10.x
- Aansluitingen: 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45-poort, 3x USB 3.0 type A (V), 1x USB type A stekker - kabel
- Afmetingen: 95 x 27,2 x 16mm
- Gewicht: 32g
- Aantal poorten: 3
- USB standaard: USB 3.0 / 3.1
- USB-A (2.0) connectors: 0
- USB-A (3.0) connectors: 3
- USB-C connectors: 0

#### Package contents

- USB 3.0 hub met 3 poorten en Gigabit LAN-adapter
- SIH (beknopte installatiehandleiding)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	125	9.02	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	22.00	15.00	2.70	891.00
Packaging Unit Single	1	0.07	22.00	15.00	3.00	990.00
Net single without Packaging	1	0.03	9.50	2.70	1.60	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)