

DIGITUS USB 3.0 3-portars hubb & Gigabit LAN-adapter

DA-70250-1
EAN 4016032423836



USB 3.0 3-portars hubb & Gigabit LAN-adapter 3xUSB A/F, 1xUSB A/M, 1xRJ45 LAN, Win/Mac OS

Med DIGITUS® USB 3.0 3-portars hubb & Gigabit LAN-adapter kan du ansluta 3 extra USB 3.0 High-Speed-enheter till din Ultrabook™, Notebook, Subnotebook, Macbook, Macbook Air, etc. Skrivare, hårddiskar, flashminnen, kortläsare, högtalare och många andra enheter kan enkelt anslutas via USB-gränssnittet. Dessutom utökar adaptern din dator med en Gigabit-Ethernet-port och gör den därmed nätverkskompatibel, eftersom många mobila enheter numera bara kan integreras i nätverket via trådlöst LAN.

Snabb dataöverföring tack vare USB 3.0 och Gigabit LAN

- Bakåtkompatibel till USB 2.0 och 1.1
- Kompatibel med IEEE 802.3, IEEE 802.3u och IEEE 802.3ab
- Stöder full-duplex med flödeskontroll och halv-duplex-drift med mottryck


- Stöder Twisted-Pair-Crossover-avkänning och autokorrektur (HP Auto MDIX)
- Stöder Wake-On-LAN
- Stöder Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP och Mac OS 10.x
- Anslutningar: 1x 10/100/1000 Mbit/s RJ-45-port, 3x USB 3.0 typ A (F), 1x USB typ-A-kontaktkabel
- Mått: 95 x 27,2 x 16 mm
- Vikt: 32 g
- Antal portar: 3
- USB-standard: USB 3.0/3.1
- USB A (2.0)-kontakter: 0
- USB A (3.0)-kontakter: 3
- USB C-kontakter: 0


Package contents

- USB 3.0 3-portars hubb & Gigabit LAN-adapter
- QIG (snabbguide för installation)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	9.02	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	22.00	15.00	2.70	891.00
Packaging Unit Single	1	0.07	22.00	15.00	3.00	990.00
Net single without Packaging	1	0.03	9.50	2.70	1.60	0.00

More images:





Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nättaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com