

DIGITUS Obudowa na dysk SSD/HDD 2,5" z przejściówką z SATA 3 do USB 3.0

DA-71114

EAN 4016032423928



Obudowa USB 3.0 na dysk SSD/HDD 2.5" SATAIII 9.5/7.5mm, aluminiowa USB3.0, for SATA HDD 2.5", Chipset:JMS578

Nowoczesna i stylowa obudowa na zewnętrzny dysk SSD/HDD firmy DIGITUS zapewnia komfort podczas korzystania z dysków SSD/HDD. Do instalacji dysku w obudowie nie są wymagane żadne śruby i narzędzia, dzięki czemu można w niej szybko zamontować dysk SSD/HDD SATA I-III 2,5" (o wysokości 9,5 lub 7,0 mm). Płaska, aluminiowa obudowa umożliwia wygodne przenoszenie danych i zapewnia szybki dostęp do nich w dowolnym miejscu. Urządzenie nie wymaga dodatkowego zasilania. Zasilanie odbywa się za pośrednictwem portu USB.

Aluminiowa obudowa na zewnętrzne dyski SSD/HDD 2,5" z przejściówką z SATA I-III do USB 3.0 montowana bez użycia śrubokrętu

- Obsługa dysków SSD/HDD SATA I-III o wysokości 9,5 mm lub 7,0 mm
- Obsługiwana pojemność: do 2 TB
- Szybkość transmisji danych USB 3.0 do 5 Gbps
- Montaż bez użycia śrubokrętu – do montażu nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia

- Obsługa UASP (protokół USB Attached SCSI)
- Stylowa obudowa aluminiowa
- Chipset: JMS578
- Zgodność ze specyfikacją USB 3.0 i ze starszym standardem USB 2.0 /1.1
- Wskaźnik LED sygnalizujący aktywność i prędkość połączenia
- Zasilanie za pośrednictwem USB (uniwersalnej magistrali szeregowej)
- Obsługa: systemów operacyjnych Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP/Mac OS 9.x i nowszych wersji, Linux 2.4 i nowszych wersji
- Obsługa podłączania w czasie pracy (hot plug) i technologii Plug and Play
- Wymiary: Dł. 13,2 x gł. 7,8 x wys. 1,6 cm
- Waga: 90 g
- Kolor: czarny

Zawartość opakowania

- Obudowa na dysk SSD/HDD 2,5" z przejściówką z SATA I-III do USB 3.0
- Kabel USB 3.0
- Instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	9.00	45.00	37.50	26.60	44,887.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.23	18.00	12.30	4.30	952.02
Opakowanie jednostkowe	1	0.23	18.00	12.30	4.30	952.02
Netto bez opakowania	1	0.29	13.00	7.70	1.50	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com