

DIGITUS 2,5" SSD/HDD-Gövde, SATA 3 - USB 3.0

DA-71114

EAN 4016032423928



SSD/HDD SATA Muhafaza, 2,5" USB3.0, SATA HDD 2,5" için, Yonga seti:JMS578

Harici DIGITUS SSD/HDD sabit sürücü size, SSD/HDD'nizi modern ve şık gövdede kullanma esnekliği sunuyor. Vidasız tasarımı sayesinde alet gerektirmez ve 2,5" SATA I-III SSD/HDD (9,5 veya 7,0 mm) çabucak yüklemenizi sağlar. İnce, üstün kaliteli alüminyum gövde verilerinizi rahatça taşımanıza ve bunlara her yerden erişmenize imkan tanır. USB portundan sağlanan güç sayesinde ilave güç adaptörü gerekmez.

Harici 2,5" SSD/HDD gövde, USB 3.0 üzerinden SATA I-III, vidasız tasarıma sahip üstün kaliteli alüminyum gövde

- 9,5 mm veya 7,0 mm yükseklikte SATA I-III SSD/HDD'leri destekler
- Desteklenen kapasite: 2 TB'a kadar
- 5Gbps'ye kadar USB 3.0 veri aktarım hızı
- Vidasız tasarım - ek alet gerektirmez
- UASP (USB Attached SCSI Protocol) destekler

- Sağlam alüminyum gövde
- Yonga seti: JMS578
- USB 3.0 ile uyumlu ve USB 2.0 /1.1 ile geriye dönük uyumlu
- Bağlantı etkinliği ve hız için LED gösterge
- USB (USB bus-powered) üzerinden güç kaynağı
- Destekledikleri: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP/Mac OS 9.x ve üstü, Linux 2.4 ve üstü
- Hot-Plugging ve Plug & Play özelliğini destekler
- Ölçüler: U 13,2 x G 7,8 x Y 1,6 cm
- Ağırlık: 90 g
- Renk: siyah

Package contents

- 2,5" SSD/HDD Gövde, SATA I-III - USB 3.0
- USB 3.0 kablosu
- Kullanma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	9.00	45.00	37.50	26.60	44,887.50
Packaging Unit Inside	1	0.23	18.00	12.30	4.30	952.02
Packaging Unit Single	1	0.23	18.00	12.30	4.30	952.02
Net single without Packaging	1	0.29	13.00	7.70	1.50	0.00

More images:





Safety notes

- Aşırı yüklenme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenabilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com