

# DIGITUS Universal taşınabilir takma birimi, USB Type-C™

DA-70865

EAN 4016032441250



## Evrensel Seyahat Bağlantı İstasyonu, USB-C, 9 Bağlantı Noktalı 2x video, 2x USB-C, 2x USB3.0, RJ45, 2x kart okuyucu

DIGITUS®'un universal taşınabilir takma birimi, USB Type-C™ ile en önemli arabirimler her zaman yanınızda olsun. Takma birimi dizüstü bilgisayarınıza dokuz adet daha bağlantı noktası ekler. İki video arayüzü sunar (HDMI ve VGA). Desteklenen en yüksek çözünürlük (HDMI): Parlak UHD (4K2K/30Hz). Bunun için iki adet USB 3.0 bağlantı yeri mevcuttur, bir tanesi ayrıca mobil cihazlar için şarj fonksiyonuna sahiptir (BC 1.2). Bunların yanı sıra iki adet USB-C bağlantı yeri vardır - 1x veri aktarımı, 1x Power Delivery (PD 3.0). Gigabit Ethernet bağlantı yeri üzerinden dizüstü bilgisayarınızı kablolu olarak da ağa dahil edebilirsiniz. Tüm bunlar iki adet kart okuyucu ile tamamlanmaktadır (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Kompakt ebatları, hafif oluşu ve saklanabilir bağlantı kablosu sayesinde takma birimi, yolda olduğunuzda ve seyahatleriniz için ideal bir yol arkadaşıdır.

## En önemli arabirimler her zaman yanınızda olsun - tek bir USB-C™ bağlantı noktası üzerinden dizüstü bilgisayarınıza 9 bağlantı yeri daha ekler

- Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p çözünürlük (HDMI) destekler
- 1x HDMI (UHD Çözünürlük, 4K/30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD 1080p / 60 Hz)
- Super-Speed hızında veri aktarımı için 2x USB 3.0 port ve mobil cihazlar için şarj fonksiyon ile (BC 1.2)
- Veri aktarımı için 1 x USB-C™ (5 Gbit/s maks.)
- Power Delivery (PD) 3.0 fonksiyonlu 1x USB-C™ (100W, 20V/5A)
- 1 x Gigabit Ethernet bağlantı yeri - Dizüstü bilgisayarınızı ağa kablolu bağlama (10/100/1000 Mb/s)
- 2 x kart okuyucu (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- Saklanabilir USB-C™ bağlantı kablosu (10 cm) - Bağlantı kablosu gövde içerisinde saklanabilir
- USB-C™ versiyonu: USB 3.1 (Gen 1)

- Ultra kompakt ebatlar ve düşük ağırlık - seyahatler ve dışarıda çalışmak için ideal
- Renk: siyah
- Ölçüler: U 12,2 x G 7,0 x Y 1,4 cm
- Ağırlık: 90 g
- Tüm USB-C™ portları USB Type-C™ standardının tüm özelliklerini desteklemez. Notebookunuzun USB-C™ portunun DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) ve USB Power Delivery (PD) desteklediğinden emin olun.
- Video çıkış etkinliği notebookunuzun grafik kartına ve bağlanan monitöre bağlıdır. Belirli grafik kartları sınırlı MST desteği sağlarken bazı monitörler ayrıca kullanılabilir çözünürlüğü sınırlarlar.
- Kullanılan güç kaynağı, bağlı bir dizüstü bilgisayara ve takma birimine USB-C™ bağlantısı üzerinden en az 60 Watt güç sağlamalıdır.
- HDTV Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 30 Hz
- LAN konektörü (RJ45): yes
- Muhafaza: Plastik
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Ağ bağlantı noktaları sayısı: 1
- Ekran bağlantı noktaları sayısı: 1
- Kart okuyucu: yes
- Ses bağlantı noktaları sayısı: 0
- USB A bağlantı noktası sayısı: 2
- USB-C bağlantı noktası sayısı: 2
- USB-C Ürünleri: yes
- Video bağlantı noktaları: HDMI, VGA
- Video bağlantı noktaları sayısı: 2

## Package contents

- Universal taşınabilir takma birimi, USB Type-C™
- Kullanma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	9.04	33.00	30.00	37.00	36,630.00
Packaging Unit Inside	1	0.23	14.00	17.00	2.50	595.00
Packaging Unit Single	1	0.23	14.00	17.00	2.50	595.00
Net single without Packaging	1	0.09	12.20	7.00	1.40	0.00

## More images:



## Safety notes

- Aşırı yüklenme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com