

DIGITUS 4K HDMI EDID-emulator

DA-70466
EAN 4016032442554



HDMI EDID-emulator, voor extenders, switchers, splitters, matrix switchers,

De Digitus 4K HDMI EDID-emulator emuleert voortdurend een aangesloten HDMI-monitor zodat de signaalbron het signaal ook niet verandert of uitschakelt wanneer de verbinding wordt onderbroken. Het is voorzien van vooraf ingestelde EDID-gegevens (resoluties/timings). Deze kunt u vinden in de handleiding. Als de EDID-gegevens van een individuele monitor/scherm ontbreken, kunnen ze snel en eenvoudig met de praktische kloonfunctie uitgelezen en gekloond worden. De emulator ondersteunt resoluties tot UHD 4K2K/60 Hz. De emulator is de ideale oplossing voor toepassingen met HDMI-uitbreidingen, splitters, switches of converters.

Emuleert de EDID-gegevens voor aangesloten HDMI-schermen/monitors/tv's en lost mogelijke problemen met de overdracht op bij de communicerende apparaten (monitor, signaalbron)

- Emuleert HDMI EDID-informatie (Extended Display Identification Data)
- Lost mogelijke problemen met de overdracht op bij de communicerende apparaten (monitor, signaalbron), bijv. bij verschillende resoluties, formaten, enz.

- Beschikt over vooraf ingestelde EDID-gegevens (resoluties/timings)
- Kloonfunctie - Hiermee kunt u de EDID-gegevens van een aangesloten tv/monitor/beeldscherm uitlezen en klonen
- Ondersteunt resoluties tot UHD 4K2K/60 Hz
- HDCP doorvoer
- 1x HDMI-ingang: HDMI-stekker voor het aansluiten op de signaalbron
- 1x HDMI-uitgang: HDMI-aansluiting voor het aansluiten van de HDMI-kabel
- Ondersteunt HDCP 2.2/1.4
- Ondersteunt VESA- en CEA-specificaties
- LED-statusindicator
- Heeft geen externe voeding nodig
- Afmetingen: l 4,4 x b 2,0 x h 1,3 cm
- Gewicht: 15 g
- Kleur: Zwart
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Audio: no

Package contents

- 4K HDMI EDID-emulator
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	16.70	39.50	25.00	30.00	29,625.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	13.00	7.50	2.30	224.25
Net single without Packaging	1	0.10	4.40	2.00	1.20	0.00

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen is het aanbevolen om afgeschermd netwerkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com