

DIGITUS Modulär CAT 5 KVM-switch, 8 portar

DS-72216
EAN 4016032447634



CAT 5 KVM module, 8 port for modularized KVM console

Den modulära DIGITUS® CAT 5 KVM-switchen erbjuder ett brett utbud av individuella konfigurationsalternativ så att konsolen kan anpassas till användningsområdet. Detta gör konsolen kostnadseffektiv och gör det möjligt att uppgradera eller konvertera den med ytterligare moduler när som helst. Den flexibla konfigurationen garanterar att konsolen är mycket framtidssäkrad. Den modulära CAT 5 KVM-switchen ger möjlighet att ansluta upp till 8 servrar via USB eller PS/2 samt VGA via CAT 5-adapter med en räckvidd på upp till 60 meter. DIGITUS® 17" eller 19" modulära konsol, tangentbord och motsvarande CAT 5-adapter krävs för drift. De högkvalitativa CAT 5 KVM-switchmodulerna med IP-funktion (tillval) är idealiska för användning i små till medelstora serverrum där administratörens åtkomst måste garanteras hela tiden från vilken plats som helst. De erbjuder direktanslutning från en lokal konsol eller med den valfria IP-modulen via en befintlig internetanslutning med en webbläsare. Tillbehören finns i ett stort antal varianter.

Maximal flexibilitet i administrationen av serverparken

- Styrning av flera PC:s via DIGITUS® modulkonsol i 17" eller 19"

- Användningen av CAT 5 UTP-kablar möjliggör ett avstånd på 60 meter mellan de enskilda serverna och KVM-switchen
- Fjärråtkomst via IP med IP-modulen DS-51000-1 (tillval)
- Full kontroll under alla operativsystem, i BIOS-inställningar, under uppstart eller med blå skärmar
- Ingen ytterligare programvara krävs
- Fjärrstyrd "power wake-up" på måldatorn
- Expansion möjlig genom kaskadkoppling
- Upplösningen beror på vilken konsol som används
- Stöd för hot-plug
- Emulering av tangentbord och mus för felfri uppstart av datorn
- Autoscan (5 till 90 sekunder, valbar)
- Kompatibel med USB 2.0-specifikationen
- Kaskadring möjlig: no

Package contents

- Modulär CAT 5 KVM-switch, 8 portar
- Snabbstartsguide
- Material för montering
- 8 x CAT 5-dongle

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	12.60	47.50	33.00	44.00	68,970.00
Packaging Unit Inside	1	3.15	47.50	15.20	22.00	15,884.00
Packaging Unit Single	1	3.15	44.50	14.80	4.50	2,963.70
Net single without Packaging	1	3.15	44.50	14.80	4.50	0.00

More images:



Safety notes

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla instruktioner.
- Följ alla varningar och anvisningar som finns på apparaten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Om denna apparat faller kan den orsaka allvarliga skador.
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut apparaten enligt den strömförsörjning som anges på märkskylten.
- Denna enhet är avsedd för IT-distributionssystem med 100 V - 230 V spänning.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Om en förlängningskabel används för apparaten, se till att den totala kapaciteten för alla produkter som använder kabeln inte överstiger den aktuella belastningen.
- Se till att den totala strömstyrkan för alla produkter som är anslutna till uttaget inte överstiger 15 A.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
 - Nätkabeln eller stickkontakten är skadad eller sliten;
 - Vätska har trängt in i apparaten;
 - Enheten har utsatts för regn eller vatten;
 - Enheten har tappats eller höljet har skadats;
 - Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com