

# DIGITUS Console modulare con TFT da 17" (43,2 cm), 1 porte KVM e touchpad, tastiera US

DS-72210-1US  
EAN 4016032449294



## Console modulare con TFT da 17" (43,2 cm) KVM a 1 porta e touchpad, tastiera USA, nero RAL 9005

La console TFT DIGITUS® da 17" offre una moltitudine di opzioni di configurazione individuali grazie al suo design modulare, in modo che un adattamento all'area di applicazione della console possa essere coordinato. Ciò consente di risparmiare sui costi della console e può essere aggiornato in qualsiasi momento con moduli aggiuntivi. Grazie alla configurazione flessibile, è garantita un'elevata sicurezza futura della console. La console modulare consiste in un monitor da 17", switch 1 porte KVM, una tastiera e il touchpad.

### Massima flessibilità nella gestione del Server-Farm

- Monitor TFT da 43,2 cm (17"), con vetro protettivo antiriflesso e antisfondamento
- Risoluzione: 1280x1024 a 60 Hz
- La console crea fino all'85% di spazio in più
- Rapporto di contrasto: 1000:1
- Supporta: 16,7 M colori
- Incluso switch KVM a 1 porta
- Tastiera USA inclusa
- Mouse touch board con due pulsanti funzione

- La console può essere completamente estratta dall'armadio del server e lo schermo TFT può essere inclinato di 120 gradi.
- Peso lordo: 19,15 kg
- Blocco di sicurezza della console per evitare danni
- Alloggiamento salvaspazio (1U), nero (RAL 9005)
- Alimentazione: AC 100-240V
- Consumo di energia: 30W
- Dimensioni della spina CC: 5,5\*2,1 mm
- Dimensioni schermo: 17 pollici
- Interfaccia: VGA
- Layout tastiera: US
- Numero di porte: 1
- Possibilità di collegamento a cascata: no

### Package contents

- Console modulare da 17"
- Switch KVM da 1 porte
- Tastiera
- Guida di avvio rapido
- Alimentazione
- Materiale di montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	23.36	81.00	70.50	19.50	111,355.00
Packaging Unit Inside	1	23.36	81.00	70.50	19.50	111,355.00
Packaging Unit Single	1	23.36	81.00	70.50	19.50	111,355.00
Net single without Packaging	1	12.54	69.50	48.00	4.50	0.00



riduzioni di potenza.

- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto preme sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza clienti autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione
- Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o usurati;
- Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
- Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
- Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
- La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;
- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.

#### **EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)