

# DIGITUS USB Type-C™ Çok Portlu Yuva, 6 portlu

DA-70867

EAN 4016032450481



## USB-C Çok Portlu Seyahat Dock'u, 6 port 4K, HDMI, 1x USB-C, 2x USB3.0, 2x kart okuyucu

DIGITUS® USB Type-C™ Çok Portlu Seyahat Yuvası ile en önemli arabirimleriniz bile her zaman hazır olur. Yuva, dizüstü bilgisayarınızı altı porta kadar genişletebilir. Bir video arabirimi sunar (HDMI). Desteklenen en yüksek çözünürlük: Parlak UHD (4K/30 Hz). Ayrıca iki adet USB 3.0 portuna sahiptir, bunlardan biri mobil cihazlar için şarj fonksiyonuna sahiptir (BC 1.2). Yuva ayrıca bir USB-C™ portu sunar (Power Delivery 3.0 + veri transferi). Tüm bunlar iki adet kart okuyucu ile tamamlanmaktadır (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Kompakt boyutu, hafifliği ve istiflenebilir bağlantı kablosu Multiport Travel Dock'u mükemmel bir seyahat arkadaşı haline getirir.

## En önemli arabirimler her zaman yanınızda olsun - tek bir USB-C™ bağlantı noktası üzerinden dizüstü bilgisayarınıza 6 bağlantı yeri daha ekler

- 1x HDMI (UHD Çözünürlük, 4K/30 Hz)
- Super-Speed'de veri transferi için 2x USB 3.0 port, birisi mobil cihazlar için şarj fonksiyonuna sahip (BC 1.2) (5V / 1.5A)
- 1x x USB-C™ bağlantısı - Güç İletimi (PD) 3.0 (100W, 20W/5A maks.) + Veri transfer (5 Gbps maks.)
- 2 x kart okuyucu (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p çözünürlük (HDMI) destekler
- Saklanabilir USB-C™ bağlantı kablosu (10 cm) - Bağlantı kablosu gövde içerisinde saklanabilir
- USB-C™ versiyonu: USB 3.1 (Gen 1)
- Sağlam alüminyum gövde
- Ultra kompakt ebatlar ve düşük ağırlık - seyahatler ve dışarıda çalışmak için ideal
- Renk: Gümüş
- Ölçüler: U 11,0 x G 6,1 x Y 1,5 cm

- Ağırlık: 100 g
- Tüm USB-C™ portları USB Type-C™ standardının tüm özelliklerini desteklemez. Notebookunuzun USB-C™ portunun DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modu) ve USB Power Delivery (PD) desteklediğinden emin olun.
- Video çıkış etkinliği notebookunuzun grafik kartına ve bağlanan monitöre bağlıdır. Belirli grafik kartları sınırlı MST desteği sağlarken bazı monitörler ayrıca kullanılabilir çözünürlüğü sınırlarlar.
- Kullanılan güç kaynağı, bağlı bir dizüstü bilgisayara ve takma birimine USB-C™ bağlantısı üzerinden en az 60 Watt güç sağlamalıdır.
- Kullanılan güç kaynağı, bağlı bir dizüstü bilgisayara ve takma birimine USB-C™ bağlantısı üzerinden en az 60 Watt güç sağlamalıdır.
- HDTV Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 30 Hz
- LAN konektörü (RJ45): no
- Muhafaza: Alüminyum
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Ağ bağlantı noktaları sayısı: 0
- Ekran bağlantı noktaları sayısı: 1
- Kart okuyucu: yes
- Ses bağlantı noktaları sayısı: 0
- USB A bağlantı noktası sayısı: 2
- USB-C bağlantı noktası sayısı: 2
- USB-C Ürünleri: yes
- Video bağlantı noktaları: HDMI
- Video bağlantı noktaları sayısı: 1

## Package contents

- USB Type-C™ Çok Portlu Yuva, 6 portlu
- Kullanma kılavuzu

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 40           | 7.50        | 38.50      | 22.00      | 26.00       | 22,022.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.19        | 16.00      | 11.50      | 2.50        | 460.00    |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.19        | 16.00      | 11.50      | 2.50        | 460.00    |
| Net single without Packaging | 1            | 0.10        | 11.00      | 6.10       | 1.50        | 0.00      |

## More images:



## Safety notes

- Aşırı yüklenme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.

- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)