

DIGITUS USB-C™ 3in1 adapter för tre bildskärmar (HDMI, DP, VGA)

DA-70859
EAN 4016032456476



USB-C Triple Display Adapter, 4K/60Hz DP, HDMI, VGA

Denna multigrafikadapter stöder utmatning av upp till 3 identiska eller olika videosignaler till 3 olika utmatningsskärmar - HDMI, DisplayPort och VGA. Naturligtvis är det också möjligt att använda bara en bildskärm. HDMI-anslutningen stöder UHD-upplösningar på upp till 4K/30Hz, DP-anslutningen upp till 4K/60Hz (en enda bildskärm). Plug & Play - plugga in och kom igång. Perfekt för fältpersonal som har olika anslutningar i t.ex. mötesrum, eller för privata användare som vill mata ut innehåll till olika utmatningsenheter som TV-apparater, projektorer etc. hemma. De kompakta måtten är idealiska för mobil användning.

3 extra grafikgränssnitt på din bärbara dator (HDMI, DP & VGA) - drift av upp till 3 bildskärmar samtidigt

- Uppspelning av samma eller olika innehåll på de 3 portarna
- HDMI-upplösning: UHD 4K/30Hz max.
- DisplayPort-upplösning: UHD 4K/60Hz max.
- VGA-upplösning: Full HD 1920 x 1200/60Hz max.
- Plug & Play-installation - ingen ytterligare programvara krävs

- Stödjer DP++
- Stöd för tre skärmar under Windows OS - SST (Single Stream Transport) och MST (Multi Stream Transport) - Spegling och utökning av bildskärmen
- Stöd för tre bildskärmar under Mac OS - SST (Single Stream Transport) - Spegling av bildskärmen
- Upplösningen på utmatningsenheten beror på antalet och typen av anslutna enheter och operativsystemet
- Kabellängd: 11,0 cm
- Strömförsörjning: USB-C™-port på den bärbara datorn
- Drifttemperatur: 0°C till +45°C
- Mått: L 8,4 x B 4,2 x H 1,4 cm: L 8,4 x B 4,2 x H 1,4 cm
- Vikt: 43g
- Färg: Vit
- USB-C-produkter: yes

Package contents

- USB-C™ 3in1 trippelskärmkonverterare (HDMI, DP, VGA)
- QIG (Guide för snabb installation)

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 40 | 12.30 | 28.00 | 57.00 | 23.00 | 36,708.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 3.08 | 21.00 | 27.50 | 13.00 | 7,507.50 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.31 | 11.50 | 16.00 | 2.50 | 460.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.04 | 4.20 | 8.80 | 1.50 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om du ansluter enheter som kräver hög strömförbrukning, t.ex. externa hårddiskar eller skrivare, bör enheten användas med extern strömförsörjning. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com