

DIGITUS Adattatore Gigabit Ethernet USB Type-C™ con supporto Power Delivery

DN-3027
EAN 4016032458043



Adattatore Gigabit Ethernet USB Type-C Gigabit + PD con funzione power delivery

L'adattatore USB Type-C™ Gigabit Ethernet consente di estendere il laptop a una connessione di rete e di raggiungere velocità fino a 1000 Mbps. Non è necessario installare i driver con un CD: grazie all'unità virtuale, puoi semplicemente collegarlo e iniziare. L'alimentazione viene fornita anche tramite una porta USB-C™ con Power Delivery (PD) 2.0, che carica anche il dispositivo collegato. L'adattatore è compatibile con Windows, macOS, Google Chrome e tutti gli altri sistemi compatibili con USB-C™. L'adattatore è un compagno di viaggio ideale grazie alle sue dimensioni compatte.

Estendi il tuo laptop con porta USB-C™ a una connessione di rete Gigabit con supporto Power Delivery

- Supporta connessioni USB Type-C™
- Trasferimento dati Gigabit fino a 1000 Mbps.
- Connessione Ethernet RJ45 con display funzione LED 10/100/1000 Mbps

- Plug and play - installa direttamente il driver dal dispositivo (unità CD virtuale)
- Fornisce una porta USB-C™ con Power Delivery (PD) 2.0 per caricare il proprio dispositivo portatile
- Controllo del flusso di dati Full Duplex (10M/100M/1G) - Negoziazione automatica
- Supporta cavi patch e cavi crossover, riconoscimento automatico e commutazione
- Temperatura operativa: da 0°C a +45°C
- Umidità operativa: da 10% a 85% (senza condensa)
- Alimentato via USB-C™ (4.75 ~ 5.25 V)
- 1x porta USB-C™ - Power Delivery (PD) 2.0 (max. 60 W, 20 V/3 A) + trasferimento dati (max. 1 Gbps)
- Materiale: Custodia in plastica
- Dimensioni: L 4,1 x L 4,1 x A 1,5 cm
- Peso: 23 g

Package contents

- 1x Adattatore USB Type-C™ Gigabit con supporto Power Delivery
- 1 manuale

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	11.72	40.00	34.00	30.00	40,800.00
Packaging Unit Inside	20	1.88	24.00	28.00	16.00	10,752.00
Packaging Unit Single	1	0.09	7.50	23.50	2.30	405.38
Net single without Packaging	1	0.02	4.10	4.10	1.50	0.00

More images:



Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario, il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detersivi forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com