

DIGITUS USB Type-C-adapter, USB A - USB-C

AK-300524-000-S
EAN 4016032467410



USB typ C-adapter, typ A till C M/F, 3A, 5GB, 3.0-version, svart

DIGITUS® USB typ A till USB-C-adapter gör att du kan använda dina nuvarande USB typ C-enheter på en äldre USB A-port. Adaptern stöder USB 3.0-specifikationen med dataöverföringar på upp till 5 Gbps och ger en maximal effekt på 15 W (3 A). Genom att helt enkelt vända på USB-C-kontakten kan du växla mellan USB 3.0- och USB 2.0-hastigheter, förutsatt att de stöds av USB A-porten. Det integrerade 56k pull-up-motståndet skyddar dina enheter från skador på grund av överbelastning och levererar bara så mycket ström som den anslutna USB-C-enheten kräver. Denna adapter är bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1-standarderna och gör att du kan använda hela bandbredden hos tidigare USB-versioner.

Anslut USB-C-enheter med en USB A-port - fortsätt att använda dina enheter med en USB A-port

- Adapter: Från USB A till USB-C (använd USB-C-enheter på USB A-portar)
- SuperSpeed dataöverföring: 5 Gbit/s (USB 3.0 om det stöds av USB A)
- USB-C strömförsörjning: max 3A (15 W)

- USB Type-C-kontakt: kan användas på båda sidor, skyddad mot omvänd polaritet
- Integrerat 56k pull-up-motstånd för att skydda dina källenheter (notebook, PC)
- Nedåtkompatibel med USB 2.0 / 1.1
- Driftstemperatur: -15 ~ 50°C
- Luftfuktighet vid drift: -25 - 80% RH (icke-kondenserande)
- Förvaringstemperatur: -20 ~ 60°C
- Luftfuktighet vid förvaring: 20% - 85% RH (icke-kondenserande)
- Material i höljet: Aluminium
- Färg: Svart
- Färg kabel: svart
- Följer USB-standard: USB typ C™
- Kontakt 1: USB A, kontakt
- Kontakt 2: USB-C-uttag
- Kontaktyta: nickelpläterad
- USB-C-produkter: yes

Package contents

- 1 x USB Type-C-adapter, USB A - USB-C
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	0.09	32.00	31.00	3.00	2,976.00
Packaging Unit Single	1	0.01	19.00	9.00	1.00	171.00
Net single without Packaging	1	0.01	0.60	1.40	3.80	0.00

More images:



Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com