

DIGITUS Station d'accueil Thunderbolt™ 3 8K, USB Type-C™

DA-70895

EAN 4016032480921



Station d'accueil Thunderbolt 3 8K, USB Type-C 2 x vidéo, 3 x USB 3.0, 1 x USB-C, RJ45, audio

La station d'accueil Thunderbolt™ 3 de DIGITUS® ajoute 11 ports supplémentaires à votre ordinateur portable à partir d'un seul port USB-C™. Il dispose entre autres de 2 ports vidéo DisplayPort pour le raccordement d'un écran, d'un projecteur et d'un téléviseur. Grâce à la prise en charge du double écran, ils peuvent être utilisés simultanément. Sous Windows, un signal vidéo peut être envoyé simultanément sur les 2 ports vidéo différents (mode SST), et 2 signaux vidéo différents peuvent également être envoyés sur les deux ports graphiques (mode MST). Sous Mac OS, seul le mode SST est pris en charge. Les autres interfaces vous offrent des connexions à tous les ports habituels qu'une station d'accueil moderne est censée offrir. Par exemple, une connexion réseau, des ports USB supplémentaires (USB-C™, USB A), une sortie audio et deux lecteurs de cartes indépendants. Grâce au port USB-C™ intégré doté de la fonction PD Charging, vous pouvez recharger votre ordinateur portable pendant que vous utilisez la station d'accueil. La station d'accueil offre également plusieurs ports USB-C et USB 3.0 pour le transfert de données, le raccordement de périphériques tels que la souris et le clavier ainsi que pour le chargement d'appareils mobiles. Profitez davantage de votre ordinateur portable et élargissez vos possibilités – il vous suffit de disposer d'un port USB-C™.

La station d'accueil Thunderbolt 3 offre 11 connexions supplémentaires, notamment pour la vidéo, les données, l'alimentation, Ethernet et l'audio.

- Convient aux ordinateurs portables avec connexion Thunderbolt™ 3
- Supporte la résolution UHD-2 jusqu'à 8K/30Hz jusqu'à 7680 x 4320p
- Support du double affichage - possibilité de connecter 2 écrans en même temps
- Version USB-C™ : USB 3.1 (Gen 1)
- 1 x port USB Type-C™ comme connexion au notebook/laptop
- 2 x port USB 3.0 (transfert de données 10 Gbps max.), un port avec support BC 1.2 supplémentaire (max. 1,5A)
- 1 x port USB 3.0 (transfert de données 5 Gbps max.)
- 2 x connecteur DisplayPort (max. 8K/30Hz)
- 1 x port Gigabit Ethernet - connexion de l'ordinateur portable à Internet / LAN
- 2 x lecteurs de cartes (microSD / SDHC, SDHX, MMC) - fonctionnement parallèle possible

- 1 x prise jack audio stéréo (3,5 mm)
- Supporte DisplayPort Alternate Mode
- Support DisplayPort (DP) 1.2
- Supporte les modes SST et MST (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)
- Sortie simultanée de deux signaux de sortie vidéo - Résolution : mode SST max. 3840p/60Hz, mode MST max. 7680p/30Hz
- Dimensions : L 14,7 x l 8,0 x P 1,7 cm
- poids : 890 g
- Couleur : Gris / Noir
- Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctions de la norme USB Type-C™. Assure-toi que le port USB-C™ de ton ordinateur portable supporte le DisplayPort Alternate Mode (modes DP-Alt) ainsi que l'USB Power Delivery (PD).
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certaines cartes graphiques ont une prise en charge limitée de la MST, tandis que certains écrans limitent également la résolution disponible.
- Sur les MacBook équipés du chipset M1, seul un moniteur externe supplémentaire peut être connecté.
- "Adaptateur secteur : Entrée : AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 3,0 A Sortie : 20 V / 6 A"

Attributes

- Boîtier: Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- USB-C Power Delivery: 60 W
- Lecteur de carte: Oui
- Nombre de DisplayPort: 2
- Nombre de ports audio: 1
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 3
- Nombre de ports USB-C: 1
- Nombre de ports vidéo: 2
- Ports vidéo: DisplayPort

Package contents

- 1 x station d'accueil Thunderbolt™ 3 8K, USB Type-C™
- 1 x câble de raccordement Thunderbolt™ 3 (30cm)
- 1 x bloc d'alimentation
- 1 x mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	45.60	39.00	55.00	36.00	77,220.00
Packaging Unit Inside	1	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.28	18.00	26.50	6.50	3,100.50
Net single without Packaging	1	0.89	8.00	14.80	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com