

DIGITUS Mobilt laddskåp för 16 bärbara datorer/surfplattor på upp till 13 tum, USB-A

DN-45003
EAN 4016032482345



Mobilt laddskåp, 16 laddstationer, 14", svart 384 x 550 x 375 mm, inkl. USB, fläkt

Det mobila laddskåpet från DIGITUS® är den ideala och kompakta lösningen för förvaring och laddning av dina portabla enheter, t.ex. bärbara datorer och surfplattor. Laddskåp används ofta på offentliga inrättningar, t.ex. skolor, för att samtidigt förvara och ladda enheterna på en gemensam och säker plats. Skåpet har 16 laddplatser. Varje plats har sin egen USB-anslutning på framsidan. En monterad fläkt (24 V) i kombination med ventilationsöppningar ger bra värmeavledning i skåpet.

Den ideala lösningen för förvaring och laddning av dina mobila enheter

- Frontdörr av metallram med säkerhetsglas
- Elektroniskt sifferlås med pinkod
- Dörröppningsvinkel 180°
- Inkl. 4 st. hjul (2 st. låsbara)
- Inkl. handtag för enklare förflyttning
- Produktmått (H x B x D) i mm: 384 x 550 x 375 mm
- På/av-knapp på framsidan
- C20- och USB-anslutning på baksidan



- Inkl. jordfelsbrytare 30 mA
- Kompletterat vid leverans
- Fackens invändiga djup: 330 mm (passar enheter upp till 13")
- USB-A-port utgång: 10 W (5 V 2,1 A) per port; 160 W max.
- Temperaturkontroll: Fläktarna startar automatiskt när innertemperaturen överstiger 40 °C
- De blåa plasthållarna kan demonteras vid behov
- Färg: svart, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 16
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: electronic


Package contents

- Mobilt laddskåp
- Strömkablar
- Bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	19.00	49.00	67.00	55.00	180,565.00
Packaging Unit Inside	1	19.00	44.00	60.00	40.00	105,600.00
Packaging Unit Single	1	19.00	44.00	60.00	40.00	105,600.00
Net single without Packaging	1	18.00	55.00	37.50	38.40	0.00

More images:





Safety notes

- Produkten får endast användas i uttag som är skyddade av en jordfelsbrytare.
- Den elektriska anslutningen av produkten måste göras direkt till ett permanent installerat uttag.
- Det är inte tillåtet att använda flera uttag eller förlängningskablar.
- Anslutningskabeln måste vara oskadad. En kabel som är böjd, krossad eller sprucken måste omedelbart bytas ut.
- Innan du ansluter elektriska apparater till produkten ska du se till att apparaten som ska anslutas, inklusive anslutningskabeln, är i felfritt och skadefritt skick.
- Stick alltid in kontakten helt i uttaget. Den får endast dras ur genom att dra i själva kontakten - dra aldrig i kabeln.
- Vid manövrering av dörrar eller klaffar måste man se till att elektriska apparaters anslutningskablar inte kläms eller skadas
- Använd endast i damm- och fuktskyddade inomhusmiljöer
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Apparaten får endast demonteras och transporteras om nätkontakten har dragits ur i förväg.
- Anslut endast laddningssystemet till ett jordat och lättåtkomligt uttag.
- Säkerheten måste bedömas av en behörig elektriker.
- Uttagen får endast användas med de apparater som är avsedda för detta ändamål, t.ex:
- Laddare för uppladdningsbara batterier och handhållna enheter
- Smartphones eller surfplattor (mobila enheter)
- Bärbara datorer / Notebooks / UltraBooks (mobila datorer)
- Mobila batterier / PowerBanks
- Se till att den maximala totala effekten som anges på märkskylten inte överskrids.
- Se också till att inga vätskor kommer in i skåpets elektriska utrustning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com