

# DIGITUS USB-A, 13 inç'e kadar 16 tablet için mobil şarj kabini

DN-45003

EAN 4016032482345



## Mobil şarj dolabı, 13", USB-A, elektrikli PIN anahtarı 16 şarj istasyonu, fan, 384 x 550 x 375 mm

DIGITUS® mobil şarj dolabı, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler gibi taşınabilir cihazlarınızı saklamak ve şarj etmek için ideal ve kompakt bir çözümdür. Mobil şarj dolapları genellikle okullar gibi kamu tesislerinde cihazları merkezi bir konumda güvenli bir şekilde saklamak ve şarj etmek için kullanılır. Kabin, her birinin önünde kendi USB portu bulunan 16 şarj istasyonu içerir. Havalandırma yuvaları ile birlikte dahili bir fan (24 V) kabinin aktif olarak soğutulmasını sağlar.

### Taşınabilir cihazlarınızı saklamak ve şarj etmek için ideal çözüm

- Tamamen metal çerçeveden yapılmış güvenlik camlı ön kapı
- PIN kodlu elektronik şifreli kilit
- 180° kapı açılma açısı
- 4 tekerlek dahil (2 kilitlenebilir)
- Daha iyi hareketlilik için tutamaklar dahil
- Ürün boyutları (Y x G x D) mm cinsinden: 384 x 550 x 375 mm
- Ön taraftaki açma/kapama düğmesi
- Arkada C20 ve USB bağlantısı
- 30 mA minyatür devre kesici dahil
- Tamamen monte edilmiş olarak tedarik edilir
- İç raf derinliği: 330 mm (13 inç'e kadar cihazlar için uygundur)

- USB-A port çıkışı: Port başına 10W (5V 2.1A); maksimum 160W.
- Sıcaklık kontrolü: iç sıcaklık 40 °C'yi aştığında fanlar otomatik olarak çalışmaya başlar
- Fan gürültü seviyesi: 45 dB
- Mavi plastik braketler gerektiğinde çıkarılabilir
- Tekerleklerin malzemesi: PP

### Attributes

- Renk: siyah, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 16
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: electronic

### Package contents

- Mobil şarj dolabı
- Güç kablosu
- Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	19.00	49.00	67.00	55.00	180,565.00
Packaging Unit Inside	1	19.00	44.00	60.00	40.00	105,600.00
Packaging Unit Single	1	19.00	44.00	60.00	40.00	105,600.00
Net single without Packaging	1	18.00	55.00	37.50	38.40	0.00

More images:



**DN-45003 // Charging Trolley for 16 Notebooks/Tablets up to 14"**

**Anschlüsse**  
Connections

- WiFi
- LAN
- USB
- FireWire
- SD
- EU power connector
- Power
- CDU

**DN-45003 // Charging Trolley for 16 Notebooks/Tablets up to 14"**

**Anwendungsbereich**  
Example of use

- 8 x Laptop
- 8 x Tablet

**DN-45003 // Charging Trolley for 16 Notebooks/Tablets up to 14"**

**Anschlüsse**  
Connections

- Ein-Aus-Schalter (On/Off switch)
- Stromversorgung (Power connection)
- Fischertaster (Druck) (Reset button)
- Stück Zähler (Count)
- LED-Status
- 180° Türöffnungswinkel (180° door opening angle)
- Elektrisches Schloss mit PIN-Codes (Electric lock with PIN code)
- Abstreifen (Scraper)
- Laufrollen (Rollers)
- Tür mit Sicherheitsglas (Door with safety glass)

**Charging Trolley for 16 Notebooks/Tablets up to 14"**

max. 14"

- cooling
- ventilator
- electric lock

**Safety notes**

- Ürün yalnızca kaçak akım devre kesicisi ile korunan prizlerde çalıştırılabilir.
- Ürünün elektrik bağlantısı doğrudan kalıcı olarak monte edilmiş bir prize yapılmalıdır.
- Birden fazla priz veya uzatma kablosu kullanımına izin verilmez.
- Bağlantı kablosu hasarsız olmalıdır. Bükülmüş, ezilmiş veya çatlamış bir kablo derhal değiştirilmelidir.
- Elektrikli cihazları ürüne bağlamadan önce, bağlantı kablosu da dahil olmak üzere bağlanacak cihazın arızasız ve hasarsız durumda olduğundan emin olun.
- Lütfen fişi her zaman prize tam olarak takın. Sadece fişin kendisinden çekilerek çıkarılabilir - asla kablodan çekmeyin.
- Kapıları veya kapakları çalıştırırken, elektrikli cihazların bağlantı kablolarının ezilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edilmelidir.
- Sadece toz ve neme karşı korumalı kapalı alanlarda kullanın
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçınin.
- Nem, toz veya buharlardan, çözücülerden, yanıcı gazlardan kaçınin.
- Cihaz sadece elektrik fişi önceden çekilmişse sökülebilir ve taşınabilir.
- Şarj sistemini sadece topraklanmış ve kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Güvenlik kalifiye bir elektrikçi tarafından değerlendirilmelidir.
- Soketler sadece bu amaç için tasarlanmış cihazlarla kullanılabilir, örneğin:
- Şarj edilebilir piller ve el cihazları için şarj cihazları
- Akıllı telefonlar veya tabletler (mobil cihazlar)
- Dizüstü Bilgisayarlar / Notebooklar / UltraBooklar (mobil bilgisayarlar)
- Mobil bataryalar / PowerBank'lar
- Lütfen anma değeri plakasında belirtilen maksimum toplam çıkışın aşılmadığından emin olun.
- Lütfen kabinin elektrikli ekipmanına sıvı girmediğinden de emin olun.
- Cihazları yalnızca gözetim altında şarj edin. Li-ion bataryalı cihazların uzun süreli depolanmasına izin verilmez.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)