

DIGITUS Estación de carga USB de 6 puestos de carga, 58W

DA-10083
EAN 4016032482697



Estación de carga USB de 6 puertos Con PD 3.0 y Qi Wireless Charging Pad

La estación de carga USB de DIGITUS® permite cargar hasta 5 dispositivos por cable, así como 1 dispositivo vía Qi Wireless Charging. Durante la carga, la estación de carga detecta automáticamente la velocidad de carga más rápida para los dispositivos conectados para garantizar la carga óptima. La estación de carga incluye 5 cables cortos: 1 USB-A a USB-C, 1 USB C a USB-C, 2 USB-A a iPhone (Lightning), 1 USB-A a Micro-USB. La parte superior está hecha de silicona, lo cual evita que los dispositivos se desplacen o se caigan. La parte superior se puede retirar con facilidad y lavar cómodamente si se han ensuciado.

Carga simultánea de hasta 6 dispositivos en el compacto organizador de escritorio

- Tensión de entrada: 100-240 V
- Potencia de salida: 1 USB-C 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
- Potencia de salida: 1 puerto USB A: 5 V/2,4 A
- Potencia de salida: 2 puertos USB A: 5 V/3,0 A (1+2)

- Potencia de salida: 3 puertos USB A: 1 puerto de 5 V/2,4 A, 1 puerto de 5 V 3 A (1+2 / 3+4)
- Potencia de salida: 4 puertos USB A: 2 puertos de 5 V/3 A (1+2 / 3+4)
- Potencia de salida puerto inalámbrico: 5 W/7,5 W/10 W
- Protección contra sobrecorriente / protección contra cortocircuito
- Carcasa: Material ignífugo
- Dimensiones: Long. 225 x anch. 125 x alt. 74 mm
- Color: blanco/gris
- Peso: 544 g
- Estilo: Cargador/suministro eléctrico

Package contents

- 1 Estación de carga
- 2 cables de conexión USB A a Apple Lightning
- 1 cable de conexión USB A a USB-C
- 1 cable de conexión USB-C a USB-C
- 1 cable de conexión USB-A a Micro USB
- Cable de conexión con conector europeo CEE-7/16 (tipo C)
- QIG (guía rápida para la instalación)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.04	44.00	49.50	19.40	42,253.20
Packaging Unit Inside	1	0.90	8.50	24.00	17.00	3,468.00
Packaging Unit Single	1	0.90	8.50	24.00	17.00	3,468.00
Net single without Packaging	1	0.67	7.40	22.50	12.50	0.00

More images:



Safety notes

- Utilice los adaptadores de carga o las fuentes de alimentación de acuerdo con las instrucciones del manual de instrucciones para garantizar un rendimiento óptimo.
- Conecta el adaptador de carga a una toma de corriente de fácil acceso con una tensión comprendida entre 100-240 V CA.
- Desconecta el adaptador de carga de la toma de corriente después de utilizarlo.
- No utilices el adaptador de carga con dispositivos electrónicos que estén fuera de las especificaciones del adaptador de carga.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com