

DIGITUS Mini-adaptador de carga USB-C™, 20 W

DA-10060
EAN 4016032482703



Mini-adaptador de carga USB-C, 20 W 20 W, PD 3.0, blanco

El MINI-adaptador de carga de DIGITUS® es apropiado para dispositivos USB-C™ como smartphones, tabletas u ordenadores portátiles y proporciona una potencia de hasta 20 W. El piloto LED informa sobre el estado de carga actual. Con sus dimensiones extremadamente compactas, el cargador USB-C™ cabe en cualquier bolsillo y convierte el adaptador de carga en un acompañante diario ideal. Para una mayor seguridad se dispone de una protección integrada contra sobretensión, sobreintensidad y cortocircuito. Asimismo, la protección integrada contra el sobrecalentamiento evita posibles sobrecargas y daños en el cargador o los dispositivos conectados.

Mini-cargador USB con una potencia de hasta 20 W para todo tipo de dispositivos USB-C™ con numerosas funciones de seguridad

- Conexión: USB Type-C™
- Compatible con smartphones con un adaptador de carga de 20 W, p. ej., de Apple, Huawei, XIAOMI, Google, smartphones y tabletas Samsung

- Compatible con Power Delivery 3.0 con potencia de carga de 20 W
- Tensión de entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
- Tensión de salida: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (máx. 20 W)
- Protección contra sobretensión / protección contra sobreintensidad / protección contra cortocircuito
- Protección contra sobrecalentamiento con desconexión automática y restablecimiento (Auto-Recovery)
- Dimensiones: Long. 30 x anch. 30 x alt. 67 mm
- Color: Blanco
- Peso: 47 g

Attributes

- Estilo: Cargador/suministro eléctrico

Package contents

- 1 Mini-adaptador de carga USB-C
- QIG (guía rápida para la instalación)

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 50 | 5.00 | 23.00 | 29.00 | 38.00 | 25,346.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.10 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 392.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.05 | 2.90 | 3.00 | 6.80 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Utilice los adaptadores de carga o las fuentes de alimentación de acuerdo con las instrucciones del manual de instrucciones para garantizar un rendimiento óptimo.
- Conecta el adaptador de carga a una toma de corriente de fácil acceso con una tensión comprendida entre 100-240 V CA.
- Desconecte el adaptador de carga de la toma de corriente después de utilizarlo.
- No utilices el adaptador de carga con dispositivos electrónicos que estén fuera de las especificaciones del adaptador de carga.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com