

DIGITUS Stazione di ricarica 3 in 1, pieghevole, wireless

DA-10084
EAN 4016032482789



Stazione di ricarica 3 in 1, wireless per Apple iWatch, AirPods, iPhone

La stazione di ricarica 3 in 1 wireless di DIGITUS® permette di caricare simultaneamente un iPhone® o altri smartphone abilitati Qi, un iWatch® e gli AirPods® che possono essere caricati induttivamente. La ricarica è wireless a induzione. Basta posizionare i dispositivi e la ricarica si avvia automaticamente. L'angolo di inclinazione della postazione di ricarica per smartphone è a regolazione continua. L'iWatch® è tenuto in posizione da magneti e il pad di ricarica originale non è necessario. La superficie della stazione è antiscivolo per tenere in posizione tutti i dispositivi.

Ricarica contemporanea di iPhone®, iWatch®, AirPods® con funzione MagSafe®

- Tensione di ingresso: 5V/2.0A, 9V/2.0A, 12V/2.0A


- Potenza di uscita smartphone: 5W/7,5W/10W/15W
- Potenza di uscita smartwatch: 3W
- Potenza di uscita cuffie: 5W
- Protezione da sovratensione / protezione da sovracorrente / protezione da cortocircuito
- Alloggiamento: Materiale resistente al fuoco
- Dimensioni: Lungh. 155 x Largh. 145 x Alt. 15 mm
- Colore: nero
- Peso: 192g
- Stile: Caricabatterie/alimentazione

Package contents

- Stazione di ricarica
- 1x cavo di collegamento da USB-A a USB-C
- QIG (istruzioni brevi di installazione)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	12.40	38.00	35.00	36.50	48,545.00
Packaging Unit Inside	1	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.31	20.20	17.00	3.00	1,030.20
Net single without Packaging	1	0.23	14.60	15.30	0.10	0.00

More images:





Safety notes

- Per garantire prestazioni ottimali, utilizzare gli adattatori di carica o gli alimentatori secondo le istruzioni del manuale d'uso.
- Collegare l'adattatore di ricarica a una presa di corrente facilmente accessibile con una tensione compresa tra 100 e 240 V CA.
- Dopo l'uso, scollegare l'adattatore di carica dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'adattatore di ricarica con dispositivi elettronici che non rientrano nelle specifiche dell'adattatore di ricarica.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com