

# DIGITUS Modulaire HD LCD KVM-console met 17" TFT, 1-poorts VGA KVM-aansluiting, touchpad, UK-toetsenbordindeling

DS-72220-1UK  
EAN 4016032483229



## Modulaire HD LCD TFT console, UK toetsenbord met 1 poort KVM, toetsenbord UK, RAL 9005 zwart

De Digitus HD LCD KVM-console - met een 17" TFT-monitor met ontspiegeld en breukvast beschermglas. De console kan volledig uit de serverkast worden getrokken en het TFT-scherm kan 120 graden worden gekanteld. Deze console ondersteunt verschillende kasten van 800 mm tot 1200 mm diep en wordt compleet geleverd met alle KVM-kabels. Met een full HD-resolutie van 1080P en LED-indicator voor de verbindingstatus heeft deze console ook een USB-poort voor randapparatuur in het consolegebied. Deze console biedt tot 85% meer ruimte, een contrastratio van 1000:1 en ondersteuning voor 16,7 miljoen kleuren. Het pakket bevat een VGA-adaptor met 1 poort, een toetsenbord en een touchboard muis met twee functietoetsen. Dankzij het modulaire en uitbreidbare ontwerp kan deze console ook in cascade worden geplaatst.

### Maximale flexibiliteit in het beheer van de serverfarm

- Resolutie: 1920x1080 bij 60 Hz
- Console creëert tot 85% meer ruimte
- Contrastverhouding: 1000:1
- Ondersteunt: 16,7 M kleuren
- Inclusief 1 poort VGA-adaptor
- Inclusief Engels toetsenbord

- Muis-touchboard met twee functietoetsen
- De console kan volledig uit de serverkast worden getrokken en het TFT-scherm kan 120 graden worden gekanteld.
- Bruto gewicht: 19,15 kg
- Consoleveiligheidsslot om schade te voorkomen
- Ruimtebesparende behuizing (1U), zwart (RAL 9005)
- Interface: VGA
- Toetsenbordindeling: UK
- Aantal poorten: 1
- Schermgrootte: 17 inch
- Aantal poorten: 1
- Cascadering mogelijk: yes
- Interface: VGA
- Schermformaat: 17 inch
- Toetsenbordindeling: UK

### Package contents

- Modulaire 17" console
- VGA-adaptor met enkele poort
- Toetsenbord
- Snelstartgids
- Voedingseenheid
- Montagemateriaal

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 1            | 12.29       | 60.50      | 55.00      | 21.50       | 71,541.20       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 12.29       | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| Packaging Unit Single        | 1            | 12.29       | 57.50      | 51.50      | 16.50       | 48,860.60       |
| Net single without Packaging | 1            | 9.51        | 49.00      | 48.00      | 4.50        | 0.00            |

More images:



Safety notes

- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Lees alle instructies.
- Volg alle waarschuwingen en instructies op het apparaat.
- Plaats dit apparaat niet op een instabiel oppervlak (zoals een karretje, standaard, tafel, enz.).
- Als dit apparaat valt, kan het ernstige schade veroorzaken.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt van of boven een radiator.
- De behuizing is voorzien van openingen voor warmteafvoer en ventilatie. Om oververhitting tijdens het gebruik te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond (bijv. bed, bank, deken, enz.). Hierdoor wordt de ventilatie geblokkeerd.
- Het apparaat mag niet in een gesloten ruimte worden geïnstalleerd als er geen voldoende ventilatie is.
- Spuit geen vloeistoffen op het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of schuimende reinigingsmiddelen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek.
- Sluit het apparaat aan volgens de voeding op het typeplaatje.
- Dit apparaat is ontworpen voor het IT-distributiesysteem met een spanning van 100 V - 230 V.
- Om schade aan het apparaat te voorkomen, is het belangrijk dat alle apparaten goed geaard zijn.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en leg het zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Als er een verlengkabel wordt gebruikt voor het apparaat, zorg er dan voor dat de totale capaciteit van alle producten die de kabel gebruiken de huidige belasting niet overschrijdt.
- Zorg ervoor dat de totale stroom van alle producten die op het stopcontact zijn aangesloten niet hoger is dan 15 A.
- Gebruik een overspanningsbeveiliging, een regelaar of een ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) om je systeem te beschermen tegen

plotselinge, tijdelijke en verminderde stroomtoevoer.

- Maak de systeemkabel en het netsnoer goed vast en zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de kabel drukken.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat via de openingen in de behuizing. Er bestaat gevaar voor kortsluiting, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende klantenservice.
- Als een van de volgende situaties zich voordoet, haal dan de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum
- Het netsnoer of de stekker is beschadigd of versleten;
- Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water;
- Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
- De functie van het apparaat is duidelijk veranderd;
- Het apparaat kan niet worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

#### **EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)