

DIGITUS 4 portars Fast Ethernet-nätverksswitch, industriell, ostyrd, 1 SFP FE-uplänk

DN-651130
EAN 4016032485490



Industriell Fast Ethernet-switch med 4+1 portar Omanövrerad, 4 RJ45-anslutningar 10/100 Mbit/s

DN-651130 är en industriell Fast Ethernet-switch med 4 portar 10/100 Mbps RJ45 +1 port 100 Mbps bas-FX. Den industriella switchen har en driftstemperatur på -40°C ~ 80°C, är robust tillverkad och kan användas i alla typer av tuffa miljöer. Brytaren kan enkelt installeras på en fri DIN-skens. Det breda temperaturintervallet, IP40-klassade höljet och LED-indikatorn gör DN-651130 till en plug-and-play-enhet av industriell kvalitet som ger användarna en pålitlig och bekväm lösning för att nätverka sina Ethernet-enheter.

DN-651130 är en Ethernet-switch med 4+1 portar för industriella applikationer (IP40) som erbjuder störningsfri dataöverföring i tuffa industriella miljöer.

- 4 portar 10/100Base-Tx RJ45 med auto-negotiation och Auto-MDI/MDI-X-funktion
- 1-port 100 Base-Fx-gränssnitt SFP
- 12V till 48V DC, redundansströmanslutning möjlig
- Driftstemperatur: -40°C till 80°C
- IP40-hus i aluminium
- Stödjer 6KV DC Ethernet ESD-skydd
- Stödjer 6KV DC EFT-skydd för kraftledningen
- Vibrations-, stöt- och fallskydd
- Prestandaspecifikation: Bandbredd: 1,6 Gbps, Paketbuffertminne: 1 Mbit, Paketöverföringshastighet: 1,2 Mpps, MAC-adresstabelle: 2K
- Flödeskontroll: använder backpressure-teknik för halv-duplex, använder "pause frame"-teknik i full-duplex-läge
- Kapsling: Aluminiumkapsling med skyddsklass IP40
- LED-display: Strömförsörjning: Röd, Fiberoptik: Länk 2 (grön), Ethernet: Gul

- Strömförsörjning: 12 till 48 V DC, det är möjligt att installera en redundansströmförsörjning
- Strömförbrukning: < 3 watt
- Nätverksprotokoll: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u; 100Base-TX/FX;
- Branschstandard: FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A, IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (kontakt), ±12kV (luft), IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz), IEC61000-4-4 (EFT): strömanslutning: ±4kV; dataanslutning: ±2kV, IEC61000-4-5 (överspänning)
- Mått (B x D x H): 118 x 92,4 x 40 mm
- Produktvikt: 0,48 kg
- Arbetsmiljö: Driftstemperatur: -40 till max 80 °C
- Lagringstemperatur: -40 till max 80 °C
- Relativ luftfuktighet: 5% till max. 95% (ingen kondens)

Attributes

- Antal portar: 4
- Ethernet-hastighet: Fast Ethernet
- Industriell användning: yes
- Antal portar (Uplink): 1
- Hanterat: no
- Passar utomhus: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Skydd mot vandalisering: no
- Typ av montering: DIN-skens
- Uplink portanslutning: SFP
- VLAN: no

Package contents

- Ethernet-switch med 4+1 portar
- Manuell

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	13.00	22.50	39.00	46.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.54	5.40	13.50	16.50	1,202.85
Net single without Packaging	1	0.46	3.40	8.60	12.80	0.00

More images:



Safety notes

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla anvisningar och följ alla varningar och instruktioner på enheten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut enheten enligt strömförsörjningen på märkskylten.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Använd ett överspänningskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
- Nätkabeln, nätaggregatet eller kontakten till nätaggregatet är skadad eller sliten;
- Vätska har trängt in i apparaten;
- Enheten har utsatts för regn eller vatten;
- Enheten har tappats eller höljet har skadats;
- Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com