

DIGITUS Adaptateur graphique USB Type-C HDMI 4K 2-en-1

DA-70828
EAN 4016032485629



Adaptateur USB-C – 2 x HDMI, 18 cm 4K / 30 Hz, argent, boîtier aluminium

Avec le câble adaptateur USB-C vers 2x HDMI de DIGITUS, vous pouvez connecter jusqu'à 2 écrans, projecteurs ou téléviseurs avec une connexion HDMI sur le port USB-C de votre ordinateur portable ou tablette et transférer l'audio vers votre système audio. Aucun adaptateur supplémentaire n'est nécessaire. Le câble prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K/60 Hz, selon la source de l'appareil. Grâce à la fonction Plug and Play, vous n'avez pas besoin d'installer de pilotes ou de procéder à des réglages. Tout ce que vous avez à faire est de brancher et c'est parti. Faites des économies sur les adaptateurs ou convertisseurs supplémentaires en optant pour le DIGITUS® Câble adaptateur USB-C™ vers 2x HDMI.

Transmet les signaux vidéo et audio d'un port USB-C vers 1 ou 2 interfaces HDMI dans des résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD.

- Résolution 4K Ultra HD (UHD), 4096 x 2160p / 60 Hz
- Alimentation électrique via l'interface USB-C intégrée sur l'adaptateur
- Prise en charge du HDR10, HDCP 1.4 et HDMI 1.4b
- Profondeur de couleur prise en charge : 12 bits

- Prise en charge du 21:9 CinemaScope et du DTS
- Prise en charge LPCM 8 canaux, 192 kHz, capacité audio 24 bits
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) ou versions supérieures
- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Longueur du câble adaptateur : 18 cm
- Dimensions : 60 x 60 x 12 mm
- Poids : 60 g
- Couleur : Gris sidéral
- Note du fabricant : La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certains écrans limitent également la résolution disponible. Pour être compatible avec cet adaptateur/convertisseur, votre appareil équipé de USB-C™ doit prendre en charge le mode vidéo DisplayPort™ (mode DP Alt).

Package contents

- 1 x adaptateur graphique USB Type-C 2-en-1
- 1 x guide d'installation rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	5.50	27.00	28.00	21.50	16,254.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	8.50	10.00	2.30	195.50
Packaging Unit Single	1	0.09	8.50	10.00	2.30	195.50
Net single without Packaging	1	0.09	6.00	6.00	1.20	0.00

More images:



Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com