

# DIGITUS PDU Basic IT, triphasé 16 A, 24 x C13, 3 x C19, câble d'alimentation 3 m, connecteur IEC 60309 16 A

DN-95452  
EAN 4016032485971



**PDU BASIC IT, 3PH, 16 A, 24 x C13, 3 x C19 Vertical, câble de 3m, connecteur IEC309 3Ph-16A**

La DIGITUS® Multiprise est la solution parfaite pour votre armoire réseau ou serveur. Le PDU répond aux exigences de nombreuses applications dans les domaines de l'informatique, de la technique de réseau et des laboratoires. Les fiches C13 et C19 sont équipées d'une protection contre l'arrachement. Elle est conçue pour une installation verticale, ce qui permet d'économiser des unités de hauteur et offre plus d'espace pour des appareils supplémentaires. La prise de courant à 27 sorties possède d'excellentes caractéristiques physiques et peut atteindre 4 000 W (250 VAC / 16 A), offrant les meilleures performances avec la charge appropriée.

**Solution de distribution de courant sûre et professionnelle pour les besoins informatiques les plus exigeants dans les armoires de réseau et de serveurs**

- Protection contre l'arrachement sur chaque fiche (pour les câbles standard C13 et C19)
- Installation verticale
- Boîtier : Aluminium

- Composants en plastique ABS UL-94V-0
- Câble d'alimentation : Connecteur IEC60309, 3ph/N/PE 6 h, 230 V / 16 A
- Câble : 3 m
- Charge max. : 4000 W / 250 VCA / 16 A (50/60 Hz)
- Prises : 24 x prises C13, 3 x prises C19
- Courant de sortie : C13 (10 A), C19 (16 A)
- Dimensions (L x l x P) : 1288,5 x 45 x 60 mm
- Couleur : Noir
- Alimentation: 11 kVA
- Connecteur d'entrée: IEC 60309 16 A 3ph/N/PE 6h
- Courant électrique: 16 A
- Installation: Rack 0U
- Phase: 3Ph
- Prises: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Volts: 230 / 400 V

**Package contents**

- Contenu de la livraison : 1 multiprise, 1 notice de sécurité

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	15.00	28.50	141.00	15.00	60,277.50
Packaging Unit Inside	1	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.50	140.00	14.50	7.00	14,210.00
Net single without Packaging	1	2.85	128.90	6.00	4.50	0.00

More images:



Safety notes

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes sous leur protection !
- Éviter une humidité ou des températures supérieures à celles indiquées dans la fiche technique- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Les prises multiples ne sont pas conçues pour une utilisation durable avec de fortes charges !
- Les prises multiples ne doivent pas être montées en cascade (il faut éviter de juxtaposer plusieurs prises multiples).
- La puissance maximale de raccordement ne doit pas être dépassée.
- Les prises multiples défectueuses doivent être immédiatement mises hors service et éliminées dans le respect de l'environnement.
- En cas d'erreur, mettez le produit hors service et adressez-vous à un électricien qualifié.
- N'ouvrez pas le produit.
- Débranchez le produit du réseau électrique avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.
- L'infiltration de liquides peut provoquer un court-circuit.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)