

DIGITUS Gigabit Active 802.3af PoE mid-span

DN-95131
EAN 4016032486107



Inyector PoE Gigabit Ethernet, 802.3af, blanco 802.3af, 15,4 W, carcasa pequeña, blanco

Digitus DN-95131 es un inyector PoE mid-span para el interior, desarrollado especialmente para aplicaciones de backhaul y de red complejas. Suministra 48 V CC, 0,32 A para PD remotos a través de 2 pares de salidas. Soporta tanto 10/100 Base-T como dispositivos Gigabit. Es apropiado para PD de 15,4 W PoE, tales como puntos de acceso inalámbricos, routers de WLAN, cámaras de red, teléfonos IP, radios de microondas y otros terminales Power-Ethernet. Cumple completamente el estándar PoE IEEE802.3af. Está alojado en una carcasa de plástico IP40 resistente al fuego. Trabaja con una tensión de entrada amplia de 100-240 V CA, 50 o 60 Hz. En su interior se encuentra un chip detector que detecta y clasifica el PD antes de suministrarle energía. Solo suministra energía una vez que haya detectado un PD conforme al estándar.

La distancia efectiva es de 100 metros con cable Cat5e/Cat6. Es pequeño por su tamaño, pero muy potente.

- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
- Totalmente conforme con el estándar PoE IEEE802.3af
- Conformidad RoHS
- Conformidad WEEE

- Entrada: 100-240 V CA 0,5 A 50/60 Hz
- Salida: 48 V CC 320 mA
- Conexiones eléctricas: 4/5(+), 7/8(-)
- Velocidad de transferencia de datos: 10/100/1000 Mbps
- Temperatura de servicio: 0° a 40°
- Humedad del aire durante el funcionamiento: 20 % a 80% HR, sin condensación
- Temperatura de conservación: -20° a 70°
- Humedad del aire durante el almacenamiento: 10 % a 90% HR, sin condensación
- Altitud de servicio: hasta 2000 metros
- Homologaciones de seguridad: CE/FCC
- Carcasa: Plástico
- Color: Blanco
- Clasificación IP: IP40
- Tamaño: 85 mm x 30 mm x 46 mm
- Peso: 100 g
- Indicador de funcionamiento: Amarillo
- Indicador de carga PoE: Verde
- Uso industrial: no

Package contents

- Inyector PoE DN-95131
- 1 cable de red
- 1 instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	1.29	35.50	43.50	22.00	33,973.50
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	10.00	16.80	4.30	722.40
Net single without Packaging	1	0.11	5.10	9.30	3.40	0.00

More images:



Safety notes

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- Lea todas las instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable (como un carrito, un soporte, una mesa, etc.).
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque este aparato cerca o encima de un radiador.
- La carcasa está equipada con aberturas para la disipación del calor y la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las aberturas de ventilación no deben bloquearse ni taparse.
- No coloque el aparato sobre una superficie blanda (por ejemplo, cama, sofá, manta, etc.). Esto bloquearía la ventilación.
- El aparato no debe instalarse en un entorno cerrado si no se garantiza una ventilación adecuada.
- No pulverice ningún líquido sobre el aparato.
- Desconecte el enchufe de la red antes de limpiar. No utilice productos de limpieza líquidos o espumosos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Conecte el aparato según la alimentación indicada en la placa de características.
- Para evitar daños en el aparato, es importante que todos los aparatos estén correctamente conectados a tierra.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y tiéndalo de forma que no haya peligro de tropezar.
- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se da una de las siguientes condiciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación
- El cable de alimentación, la fuente de alimentación o el enchufe de la fuente de alimentación están dañados o desgastados;
- Ha penetrado líquido en el aparato;
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
- El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
- Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;
- El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com