

DIGITUS 8K HDMI-omkopplare, 4x1

DS-55335
EAN 4016032495567



4x1 HDMI-switch, 8K/60Hz (4:2:0), Toslink, Stereo, EDID-kontroll

DIGITUS® 8K HDMI Switch, 4x1 erbjuder ytterligare HDMI-anslutningar för din utgångsskärm - 4 signalkällor kan anslutas till skärmen via bara 1 HDMI-anslutning. Ljudsignaler kan också kopplas bort via Toslink eller 3,5 mm stereoanslutning och spelas upp separat. Växla bekvämt mellan signalkällorna via fjärrkontrollen, på själva enheten eller via automatisk detektering.

Utöka din TV/monitor med ytterligare HDMI-anslutningar - växla enkelt mellan signalkällor utan att behöva ansluta på nytt & extra ljuduttag: Toslink / stereo (3,5 mm) för separat uppspelning av ljudsignalen

- Bekväm växling mellan 4 signalkällor via fjärrkontroll, på själva enheten eller via automatisk detektering
- Ljuduttag: Toslink / Stereo (3,5 mm)
- EDID-växling/hantering
- Max. Upplösning: 8K/60Hz (4:4:4)
- Videobandbredd: 48 Gbps
- Stöd för HDR (High Dynamic Range)
- Stödjer HDCP 2.3
- Stödjer CEC (Consumer Electronics Control)
- Stöd för Deep Colour (36 bitar)
- HDMI 2.1
- Anslutningar:
- 4x HDMI-ingång (8K/60Hz)
- 1x HDMI-utgång (8K/60Hz)
- 1x Toslink

- 1x 3,5 mm ljud
- 1x Micro USB-ingång - Service
- 1x DC-uttag (strömförsörjning) - anslutning av strömförsörjningsenhet
- 8x status-LED
- 1x omkopplare
- 1x IR-mottagare
- 1x EDID-omkopplare
- Driftstemperatur: 0-70° C
- Strömförbrukning: ca 5W
- Hölje: Metall
- Mått (hölje): L 18,8 x B 7,1 x H 1,8 cm
- Vikt: 287 g
- Färg: svart
- HDTV-standard: Ultra HD 8K
- HDTV-upplösning max.: 7680 x 4320 pixlar, 60 Hz
- Antal ingångsportar: 4
- Antal utgångsportar: 1
- Signalingång: HDMI
- Signalutgång: HDMI
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1x HDMI-omkopplare
- 1x fjärrkontroll (2x AAA-batterier, ingår ej)
- 1x strömförsörjningsenhet (5V/1A, 1,2 m) med skruvkontakt
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.29	18.80	7.10	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Om enheten drivs av ett nättaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com