

DIGITUS 8K HDMI anahtarı, 4x1

DS-55335

EAN 4016032495567



4x1 HDMI anahtarı, 8K/60Hz (4:2:0), Toslink, Stereo, EDID Kontrolü

DIGITUS® 8K HDMI Switch, 4x1, çıkış ekranınız için ek HDMI bağlantıları sunar - 4 sinyal kaynağı ekrana sadece 1 HDMI bağlantısı üzerinden bağlanabilir. Ses sinyalleri de Toslink veya 3,5 mm stereo bağlantı ile ayrıştırılabilir ve ayrı olarak oynatılabilir. Sinyal kaynakları arasında uzaktan kumanda, cihazın kendisi veya otomatik algılama yoluyla rahatça geçiş yapın.

TV/monitörünüzü ek HDMI bağlantılarıyla genişletin - Yeniden bağlamak zorunda kalmadan sinyal kaynakları arasında rahatça geçiş yapın & ek ses çıkarıcı: Ses sinyalinin ayrı oynatılması için Toslink / stereo (3,5 mm)

- Uzaktan kumanda, cihazın kendisi veya otomatik algılama yoluyla 4 sinyal kaynağı arasında rahat geçiş
- Ses çıkarıcı: Toslink / Stereo (3,5 mm)
- EDID anahtarı / yönetimi
- Maks. Çözünürlük: 8K/60Hz (4:4:4)
- Video bant genişliği: 48 Gbps
- Yüksek Dinamik Aralığı (HDR) destekler
- HDCP 2.3'ü destekler
- CEC'yi (Tüketici Elektronik Kontrolü) destekler
- Derin Renk Desteği (36 bit)
- HDMI 2.1
- Bağlantılar:
- 4x HDMI girişi (8K/60Hz)
- 1x HDMI çıkışı (8K/60Hz)
- 1x Toslink

- 1x 3,5 mm ses
- 1x Mikro USB girişi - Servis
- 1x DC soketi (güç kaynağı) - güç kaynağı ünitesi bağlantısı
- 8x durum LED'i
- 1x değiştirme anahtarı
- 1x IR alıcı
- 1x EDID anahtarı
- Çalışma sıcaklığı: 0-70°
- Güç tüketimi: yaklaşık 5W
- Gövde: Metal
- Boyutlar (gövde): U 18,8 x G 7,1 x Y 1,8 cm
- Ağırlık: 287 g
- Renk: siyah
- HDTV Çözünürlük maks.: 7680 x 4320 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 8K
- Çıkış bağlantı noktası sayısı: 1
- Giriş bağlantı noktası sayısı: 4
- Sinyal çıkışı: HDMI
- Sinyal girişi: HDMI
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x HDMI anahtarı
- 1x uzaktan kumanda (2x AAA pil, dahil değildir)
- 1x güç kaynağı ünitesi (5V/1A, 1,2 m), vidalı konnektörlü
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.29	18.80	7.10	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına dâşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com