

DIGITUS Aktif USB 3.2 Gen2 10G uzatma kablosu, USB-C - USB-A, 5m

DA-73113

EAN 4016032497431



Aktif USB-C uzatma kablosu, 5m 10G, USB 3.2 Gen2, USB-C - USB-A (M/F)

Digitus'un aktif USB 3.2 Gen2 kablo uzatması, USB cihazlarınızın menziline 5 metre uzatır ve yine de 10 Gbit/s'ye kadar hızlı veri aktarımı sağlar. Bellek çubukları, tabletler veya akıllı telefonlar gibi cihazlarınız için uygundur - daha uzun mesafelerde bile herhangi bir hız kaybı olmadan. Bu kablo konferans/toplantı odaları, web kamerasını bağlamak istediğinizde veya çeşitli arayüzlere sahip çok işlevli bir hub veya ulaşılmaması zor cihazlar gibi daha uzak mesafedeki bir USB cihazını bağlamanız gerektiğinde idealdir. USB-C bağlantılı dizüstü bilgisayarınızı/PC'nizi uç cihazınızın kablosuna takıp çalıştırmanız yeterlidir. DDaha uzun USB kablo bağlantılarında bağlantı sorunlarına son!

Digitus USB 3.2 Gen2 aktif uzatma, bir USB 3.2 cihazının kablo uzunluğunu 5 metre uzatır ve tüm uzunluk boyunca 10 Gbit/s'lik yüksek veri aktarım hızını garanti eder.

- Kablo uzunluğu: 5 m
- İzin verilen maksimum USB kablo uzunluğunu 5 m uzatır
- Bağlantı 1: USB-C fişi

- Bağlantı 2: USB-A soketi
- Veri aktarım hızları: 10 Gbit/sn'ye kadar (USB 3.2 Gen2, Super Speed+)
- USB 3.2 Gen2 spesifikasyonuna uygundur, USB 2.0 / 1.1 ile geriye dönük uyumludur
- USB Düşük Hız (1,5 Mbit/s), Tam Hız (12 Mbit/s), Yüksek Hız (480 Mbit/s), Süper Hız (5 Gbit/s) ve Süper Hız + (10Gbit/s) destekler
- Tak ve Çalıştır
- Sinyal amplifikasyonu: Entegre aktif sinyal amplifikatörü
- Yonga Seti: MCDP6200C1
- AWG: 28/28/24
- Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux'u destekler
- Uyumluluk: USB-A bağlantılı tüm cihazlar için uygundur
- Ekranlama: Çift
- Renk: Siyah

Package contents

- 1 x Aktif USB 3.2 Gen2 uzatma kablosu 5m
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	39	10.02	45.20	18.50	52.50	43,900.50
Packaging Unit Inside	1	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.26	4.00	14.00	17.00	952.00
Net single without Packaging	1	0.21	3.50	13.50	15.50	0.00

More images:



Safety notes

- Aşırı yüklenme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com