

# DIGITUS Rozdzielacz HDMI, 1x8

DS-43302

EAN 4016032387176



## Splitter HDMI 8-portowy FHD1080p 60Hz 3D HDCP 1.2, audio 2.25 Ghz/225 MHz, metal housing, black

Dzięki 8-portowemu rozdzielaczowi HDMI Digitus można rozdzielać sygnał wideo na maksymalnie osiem odtwarzaczy (telewizory, wyświetlacze, monitory, projektory itp.). Obsługuje rozdzielczość wideo do 1080p/Full HD. Stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych, np. do prezentacji na ścianach wizyjnych lub prezentacji produktów (pomieszczenia biurowe/firmowe, stoiska targowe, wystawy, poczekalnie, lokale gastronomiczne itp.). Rozdzielacz umożliwia jednoetapowe łączenie kaskadowe, można podłączyć maksymalnie osiem innych rozdzielaczy HDMI (8 portów), aby rozdzielić sygnał na maksymalnie 64 odtwarzacze.

### Rozdziela sygnał wideo HDMI na maksymalnie 8 odtwarzaczy (telewizory, monitory, wyświetlacze)

- Dystrybuje sygnał wideo HDMI do maksymalnie 8 urządzeń odtwarzających
- Złącza HDMI: 1x wejście, 8x wyjść
- Rozdzielczość wideo: 1920x1200, 1080p
- Obsługuje szybkie złącze HDMI
- Obsługa HDCP (HDCP 1.0/1.1/1.2)
- Obsługa skompresowanych formatów audio, np. DTS Digital, Dolby Digital (w tym DTS-HD i Dolby True HD)

- Możliwość kaskadowania (1 poziom) do 64 portów HDMI (urządzenia odtwarzające)
- Rozdzielczość wideo 1920x1080 pikseli, odpowiednia dla 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p
- Obsługuje wszystkie formaty 3D, w tym 1080p@24Hz, 720p@60Hz/50Hz.
- Przepustowość 225 MHz 2,25 Gb/s na kanał (6,75 Gb/s na wszystkich kanałach)
- Obsługuje nieskompresowane formaty audio, takie jak LPCM
- Obsługa głębi kolorów: 12-bitowa głębia kolorów na kanał
- Diody LED stanu (wskaźnik połączenia)
- Zewnętrzny zasilacz (5V/3A)
- Wymiary: L 11,1 x W 25,8 x H 2,7 cm
- Waga: 730 g

### Atrybuty

- Liczba portów: 8
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1200 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Wejście sygnału wideo: HDMI

### Zawartość opakowania

- Rozdzielacz HDMI, 1x8
- Instrukcja obsługi
- zewnętrzny zasilacz sieciowy (5V/3A)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	22.20	59.60	57.50	25.20	86,360.40
Opakowanie wewnętrzne	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Netto bez opakowania	1	1.02	24.00	29.50	5.50	3,894.00

## Więcej zdjęć



## Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)