

# DIGITUS 4 gniazda, biurowa listwa zasilająca z 2 wejściami USB

DA-70614

EAN 4016032443216



## Listwa zasilająca biurowa 45° 4 gniazda 2x USB (5 V/ 2 A) z możliwością obrotu o 290° On/Off Switch, Alu-housing, USB out: 5V/2A, bl/si

Biurowa listwa zasilająca Digitus® oferuje cztery gniazda elektryczne schuko i dwa porty USB do ładowania urządzeń mobilnych. Za pomocą podświetlanego przełącznika bezpieczeństwa można włączać i wyłączać całą listwę. Wtyczki uziemiające są rozmieszczone pod kątem 45°, a zatem również nadają się dla kątowych wtyczek. Chroni siebie i swoją rodzinę przed porażeniem prądem dzięki zintegrowanym osłonom i wynikającej z tego podwyższonej ochronie przed przypadkowym dotknięciem styków ochronnych gniazdek. Dzięki wspornikom bocznym listwa zasilająca może być obracana o 290°, dostosowując się do pożądanego zastosowania. Można ją szybko i indywidualnie zamontować za pomocą dostarczonych uchwytów mocujących (z regulacją wysokości). Nadaje się również do montażu stacjonarnego za pomocą śrub 3M, dostępne są odpowiednie elementy przytrzymujące. Długość przewodu sieciowego wynosi 1,5 m. Całość dopełnia wysokiej jakości aluminiowa obudowa. Prosta konstrukcja pasuje do każdego otoczenia.

### 4 gniazda, listwa zasilająca z dwoma dodatkowymi portami ładującymi dla urządzeń mobilnych w wysokiej jakości obudowie aluminiowej

- 4x gniazda uziemiające w układzie 45°, odpowiednie również do wtyczek kątowych

- 2x port USB (maks. 5 V/ 2 A) do ładowania urządzeń mobilnych
- 2x uchwyt mocujący (z regulacją wysokości) do indywidualnej instalacji
- Podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa do włączania i wyłączania
- Ochrona przed dotykiem: plastikowe osłony zamykają styki gniazda
- Wysokiej jakości aluminiowa obudowa
- Nadaje się również do montażu stacjonarnego za pomocą śrub 3M (samoblokujące)
- Długość kabla: 1,5 m
- Napięcie wejściowe: AC 110–240 V ~
- Częstotliwość: 50 Hz
- Moc wyjściowa: maks. 3680 W, 16 A
- Wymiary: dł. 35,0 x szer. 6,0 x wys. 5,0 cm
- Waga: 700 g
- Kolor: srebrny/czarny

### Atrybuty

- Rodzaj: Listwa przyłączeniowa

### Zawartość opakowania

- 4 gniazda, biurowa listwa zasilająca z 2 wejściami USB
- 2x uchwyt mocujący
- Instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	8.00	44.50	40.50	21.50	38,748.40
Opakowanie wewnętrzne	1	1.00	41.00	10.00	9.50	3,895.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.00	37.00	13.00	8.50	4,088.50
Netto bez opakowania	1	0.91	37.00	13.00	8.50	4,088.50

## Więcej zdjęć



## Safety notes

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku bez nadzoru przez dzieci lub osoby pozostające pod ich opieką!
- Unikać wyższej wilgotności lub temperatury niż podane w karcie charakterystyki - Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Gniazda wielokrotne nie są przeznaczone do stałego użytku z dużymi obciążeniami!
- Wiele gniazd nie może być łączonych kaskadowo (unikaj łączenia kilku gniazd razem).
- Maksymalne podłączone obciążenie nie może zostać przekroczone.
- Uszkodzone gniazda wielokrotne należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- W przypadku usterki należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie otwierać produktu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Wniknięcie cieczy może doprowadzić do zwarcia.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)