

DIGITUS USB Type-C™ Çok Portlu Yuva, 8 port

DA-70866

EAN 4016032450443



USB-C Çok Portlu İstasyon, 8 Port 2x Video, 2x USB-C, 2x USB3.0, RJ45, 2x kart okuyucu

DIGITUS® USB Type-C™ Çok Portlu Seyahat Yuvası ile en önemli arabirimleriniz bile her zaman hazır olur. Yuva, dizüstü bilgisayarınızı sekiz porta kadar genişletebilir. İki video arabirimi sunar (HDMI ve VGA). Desteklenen en yüksek çözünürlük (HDMI): Parlak UHD (4K2K/30 Hz). Yuva ayrıca iki adet USB 3.0 portuna sahiptir, bunlardan biri mobil cihazlar için şarj fonksiyonuna sahiptir (BC 1.2). Ayrıca bir USB-C™ portu sunar (Power Delivery 3.0 + veri transferi). Gigabit Ethernet bağlantı yeri üzerinden dizüstü bilgisayarınızı kablolu olarak da ağa dahil edebilirsiniz. Tüm bunlar iki adet kart okuyucu ile tamamlanmaktadır (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Kompakt boyutu, hafifliği ve istiflenebilir bağlantı kablosu Multiport Travel Dock'u mükemmel bir seyahat arkadaşı haline getirir.

En önemli arabirimler her zaman yanınızda olsun - tek bir USB-C™ bağlantı noktası üzerinden dizüstü bilgisayarınıza 8 bağlantı yeri daha ekler

- 1x HDMI (UHD Çözünürlük, 4K/30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD 1080p / 60 Hz)
- Super-Speed'de veri transferi için 2x USB 3.0 port, birisi mobil cihazlar için şarj fonksiyonuna sahip (BC 1.2) (5V / 1.5A)
- Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p çözünürlük (HDMI) destekler
- 1x x USB-C™ bağlantısı - Güç İletimi (PD) 3.0 (100W, 20V/5A maks.) + Veri transfer (5 Gbps maks.)
- 1 x Gigabit Ethernet bağlantısı - dizüstü bilgisayarınızın kablolu ağ bağlantısı
- 2x kart okuyucu (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- Saklanabilir USB-C™ bağlantı kablosu (10 cm) - Bağlantı kablosu gövde içerisinde saklanabilir
- USB-C™ versiyonu: USB 3.1 (Gen 1)
- Sağlam alüminyum gövde
- Ultra kompakt ebatlar ve düşük ağırlık - seyahatler ve dışarıda çalışmak için ideal

- Renk: Gümüş
- Ölçüler: U 12,5 x G 6,1 x Y 1,5 cm
- Ağırlık: 135 g
- Tüm USB-C™ portları USB Type-C™ standardının tüm özelliklerini desteklemez. Notebookunuzun USB-C™ portunun DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mod) ve USB Power Delivery (PD) desteklediğinden emin olun.
- Video çıkış etkinliği notebookunuzun grafik kartına ve bağlanan monitöre bağlıdır. Belirli grafik kartları sınırlı MST desteği sağlarken bazı monitörler ayrıca kullanılabilir çözünürlüğü sınırlarlar.
- Kullanılan güç kaynağı, bağlı bir dizüstü bilgisayara ve takma birimine USB-C™ bağlantısı üzerinden en az 60 Watt güç sağlamalıdır.

Attributes

- HDTV Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 30 Hz
- LAN konektörü (RJ45): no
- Muhafaza: Alüminyum
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Ağ bağlantı noktaları sayısı: 1
- Ekran bağlantı noktaları sayısı: 1
- Kart okuyucu: yes
- Ses bağlantı noktaları sayısı: 0
- USB A bağlantı noktası sayısı: 2
- USB-C bağlantı noktası sayısı: 1
- USB-C Ürünleri: yes
- Video bağlantı noktaları: HDMI, VGA
- Video bağlantı noktaları sayısı: 2

Package contents

- USB Type-C™ Çok Portlu Yuva, 8 port
- Kullanma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	10.40	57.00	28.00	23.00	36,708.00
Packaging Unit Inside	10	2.60	26.00	21.00	13.00	7,098.00
Packaging Unit Single	1	0.26	16.00	11.50	2.50	460.00
Net single without Packaging	1	0.14	12.60	6.10	1.50	0.00

More images:



Safety notes

- Aşırı yüklemeye aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.

- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com