

DIGITUS USB Type-C adaptör / dönüştürücü, Type-C - USB Type-C + 3,5 mm jak

AK-300400-002-S
EAN 4016032451105



USB Type-C Splitter cable, type C - 3.5mm+type C M/F/F, 0.15m, Gen2, 5A, 10GB, Vers. 3.1, CE, BI

Bu adaptör/dönüştürücü ile USB Type-C soketi olan bir cihaza kulaklık, kulaklık seti veya hoparlör bağlayabilir ve akıllı telefonunuz, tabletiniz veya dizüstü bilgisayarınızdaki USB Type-C arayüzünüzü genişletebilirsiniz.

Cihazınızı şarj ederken telefon görüşmeleri yapın veya müzik dinleyin.

- 20V/5A ve 100W'a kadar güç kaynağı
- PD 3.0 hızlı şarj fonksiyonu desteği (Güç Dağıtımı)
- 24bit / 192 KHz dijital müzik desteği
- Tak ve çalıştır kurulum
- USB Tip-C sinyal döngüsü (veri ve güç)

- USB Type-C fişi her iki tarafta da kullanılabilir
- Telefon işlevi için destek yok
- Sistem gereksinimleri: Win7, Win8, Win10 veya üstü
- AWG: 24
- Kapaklar: kalıplanmış
- Konektör 1: USB C, fiş
- Konektör 2: USB-C jak
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 0.2 m
- Koruma: tekli koruma
- USB-C Ürünleri: yes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	4.80	40.00	30.00	18.00	21,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.24	36.00	28.00	9.60	9,676.80
Packaging Unit Single	1	0.02	19.60	9.20	1.05	189.34
Net single without Packaging	1	0.00	16.00	4.40	1.10	0.00

More images:





Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com